

すべての印刷設定を一斉に設定する [一発エコモード／ドライバー連動機能]

すべての印刷設定を一斉に設定する



(例) IP アドレス 192.168.0.10 の場合



1. Web ブラウザーを起動します。

2. アドレス欄にプリンターの IP アドレスを入力します。

プリンターに接続され、プリンター情報表示ページが表示されます。

3. 「プリンター設定参照・変更」 ボタンをクリックします。

プリンター設定参照ページが表示されます。

4. 「設定変更ログイン」 ボタンをクリックします。

ユーザー ID、パスワードを入力しログインすると設定変更ページが表示されます。

5. ログイン画面が表示された場合は、設定権限者登録で登録されているユーザー名とパスワードを入力し、「OK」 ボタンをクリックします。

ログイン画面は、Web ブラウザーの起動後に 1 回だけ表示されます。

工場出荷時デフォルトでは、次のように設定されています。

ユーザー名：guest

パスワード：(パスワードなし)

工場出荷時の状態でお使いいただくと、プリンターへアクセスできる多くのユーザーが設定を変更でき、印刷結果に思わぬ影響を及ぼすことがあります。設定権限者登録でプリンターの管理者を登録した後は、「guest」ユーザーは設定変更ができないように、権限を変更しておくことをおすすめします。



設定変更手順概略ページが表示されます。



GE6000 シリーズの場合

「ドライバー連動機能」をクリックし、「ドライバー連携機能」を「ON」にします。



GE5500 / 5000 シリーズの場合

「エコモード設定」をクリックし、「一発エコモード」を「ON」にします。

それぞれの規定値を設定します。「ドライバー連動機能」「一発エコモード」を ON にしたときに、全ユーザーのプリンタードライバーをどのような規定値に変更するかを設定します。

「エコレベル印刷」

エコレベル印刷を ON にすると、印刷された用紙の余白にエコロジーに配慮した印刷の度合いが数で印刷されます。「両面印刷」「マルチページ」「トナーセーブ」それぞれが 1 個に対応しています。すべて使用している場合は 3 個印刷され、すべて使用していない場合は印刷されません。

「両面印刷設定」

両面印刷を「する／しない」を設定します。とじる位置（表と裏の向き）を選択します。「自動片面」を「する」に設定すると 1 ページだけのデータは両面印刷しません。

「トナーセーブ設定」

トナーセーブを「する／しない」を設定します。「レベル 1（約 30% のトナーを節約）」「レベル 2（約 50% のトナーを節約）」を選択します。「マニュアル設定」を選択すると「テキスト（文字）」「グラフィック（図形）」「イメージ（写真）」ごとにトナーセーブレベルを設定できます。

「マルチページ」

マルチページ印刷を「する／しない」を設定します。1 面に「2page 合成」するか「4page 合成」印刷するかを選択します。

「カラー印刷」

「ドライバー連動機能」、「一発エコモード」を使用する際の初期動作を設定します。

「変更しない」：

「カラー印刷」：

「モノクロ印刷」：

「認証印刷」

「ドライバー連動機能」、「一発エコモード」を使用する際の初期動作を設定します。

「変更しない」：

「カラー印刷」：

「モノクロ印刷」：