

## 3.5mm幅テープ

### ●ご使用になれない機種

下記の機種では、3.5mm幅テープカートリッジを使うことができません。  
ご注意ください。

#### 日本国内向け商品

KL-250	KL-251	KL-1000	KL-1100	KL-1150	KL-1200	KL-3000
KL-3100	KL-3500	KL-3600	KL-9000	KL-C100	KL-H10	KL-J75
KL-P7	KL-P7K	KL-P7S	KL-S10	CT-G9	CT-G90	CT-H90


#### 海外向け商品

##### 全機種

The 3.5mm tape cartridge cannot be used with CASIO Label Printer models sold outside Japan.  
(2005年11月現在)

### ●ご使用上の注意

- ご使用になるときは、「ストッパー」をはずしてください。
- 本体にセットする前に、インクリボンがたるんでいないかを確認してください。  
インクリボンがたるんでいたら、aのように、右上の軸をえんぴつなどで矢印方向に回します。bの方向に左下の軸が回りはじめるまで右上の軸を回してください。  
このとき、テープはいっしょに動きません。
- 一度、引き出してしまったテープは、戻すことはできません。ご注意ください。
- 印刷する文字/文字体/文字修飾などによっては、「きれいに印刷できない」または「テープ幅からはみだしてしまう」ことがあります。
- 印刷したラベルやシールの台紙にインクリボンの一部が付着することがあります。  
手などを汚さないように、ご注意ください。
- 次のようなものや場所には、ラベルやシールが貼りにくい場合があります。
  - ・表面がざらざらしている
  - ・表面に水や油、ホコリなどがついている
  - ・特殊なプラスチック材料(シリコン系、PP材など)
- 次のようなものや場所には、ラベルやシールを貼らないでください。
  - ・直射日光や雨が当たる場所
  - ・他人の家のへいや電柱など
  - ・ひとや動物のからだ
  - ・公園や駅など、公共の場所
- 一度貼ったラベルやシールをはがすと、貼っていた場所にラベルやシールのノリが残ることがあります。



### ●保管上のご注意

- 高温、湿気、日光は避けて保管してください。
- 「ストッパー」を取り付け、ビニール袋、箱に入れて保管してください。

### ●「ネームランド本体のみで使用する」場合の操作方法

ご使用になる機種によって操作方法が異なります。ご注意ください。  
詳しい操作方は、ご使用になるネームランド本体の取扱説明書をご覧ください。

#### ご使用になる機種

ネームランド本体に「3.5mm幅テープ」への印刷機能がある機種

KLD-200	KLD-300	KLD-700	KL-H30	KL-H35	KL-M5	KL-M20
KL-P10	KL-S30					

(2005年11月現在)

本体の取扱説明書をご覧になって、操作を行ってください。

#### ご使用になる機種

KL-450J	KL-460	KL-465	KL-470	KL-471	KL-480	KL-481
KL-490	KL-491	KL-550	KL-560	KL-565	KL-570	KL-800
KL-810	KL-850	KL-880	KL-5000	KL-5500	KL-8000	KL-8500
KL-A40	KL-A45	KL-H20	KL-H25	KL-J200	KL-S20	

(2005年11月現在)

- 1 電源を切ります。
- 2 3.5mm幅テープカートリッジをセットします。
- 3 電源を入れます。
- 4 1行目には何も入力せずに、改行します。
- 5 2行目に印刷する文字を入力します。
- 6 改行します。  
※「3行のラベルやシールの2行目だけに文字が入力されている状態」にします。
- 7 作りたいラベルやシールに合わせて、余白やテープ長を設定します。
- 8 印刷します。

#### ご使用になる機種

KL-350J	KL-500	KL-510
---------	--------	--------

(2005年11月現在)

- 1 電源を切ります。
- 2 3.5mm幅テープカートリッジをセットします。
- 3 電源を入れます。
- 4 印刷する文字を入力します。
- 5 「書式」の「サイズ」を「4行」に設定します。
- 6 作りたいラベルやシールに合わせて、余白やテープ長を設定します。
- 7 印刷します。

## ご使用になる機種

KL-A50E KL-A70 KL-A300C

(2005年11月現在)

- 1 電源を切ります。
- 2 3.5mm幅テープカートリッジをセットします。
- 3 電源を入れます。
- 4 印刷する文字を入力します。
- 5 「印字サイズ」の「文字単位」の「ポイント」を設定します。

### ●KL-A50E/KL-A70の場合

枠を付けないときは「6pt(2mm)」に設定します。  
枠を付けるときは「4.5pt(1.5mm)」に設定します。  
「文頭から文末まで」を設定範囲にします。

### ●KL-A300Cの場合

「6pt(2mm)」に設定します。

- 6 作りたいラベルに合わせて、余白やテープ長を設定します。
- 7 印刷します。

## ●「PCリンクソフトを使って印刷する」場合の操作方法

ご使用になるPCリンクソフトの名称を、「CD-R」または「プログラムをインストールしたフォルダ内の「Readmeファイル」などでご確認ください。PCリンクソフトによって操作方法が異なります。ご注意ください。


「3.5mm幅テープ」に対応しているPCリンクソフトをご使用になる場合は、PCリンクソフトの取扱説明書をご覧ください。詳しい操作方は、ご使用になるネームランド本体およびPCリンクソフトの取扱説明書(印刷物/PDFファイルなど)をご覧ください。

## ご使用になるPCリンクソフト

FA-700 FA-720 FA-750 FA-770 FA-775

(2005年11月現在)

- 1 ネームランドとパソコンの電源を切ります。
- 2 ネームランドとパソコンを接続し、3.5mm幅テープカートリッジをセットします。
- 3 ネームランドとパソコンの電源を入れます。
- 4 PCリンクソフトを使って印刷できる状態にします。
- 5 「ファイル(F)」メニューから「新規作成(N)」をクリックし、「レイアウト設定」ダイアログを開きます。
- 6 「テープ幅」を9mmに設定します。
- 7 作りたいラベルに合わせて他の項目を設定し、「OK」をクリックします。
- 8 印刷する文字を入力した文字フィールドを作成します。
- 9 文字フィールドの調整を行うために、画面の表示倍率を大きくします。  
「表示(V)」メニューから「2倍表示(2)」または「4倍表示(4)」をクリックします。
- 10 文字フィールドの縦の幅を2mmに設定します。  
左端の目盛りを参考にしながら、文字フィールドの上下のハンドルをドラッグ設定してください。
- 11 文字フィールドを「テープ幅に対して中心になる位置(3.5mm~5.5mm)」に配置します。  
左端の目盛りを参考にしながら、文字フィールドを動かしてください。
- 12 印刷します。



## ご使用になるPCリンクソフト

FA-1000C FA-1100 FA-1100C

(2005年11月現在)

- 1 ネームランド/プリンターとパソコンの電源を切ります。(EZ-USBシリーズのプリンターでは操作不要です)
- 2 ネームランド/プリンターとパソコンを接続し、3.5mm幅テープカートリッジをセットします。
- 3 ネームランド/プリンターとパソコンの電源を入れます。
- 4 PCリンクソフトを使って印刷できる状態にします。
- 5 「ファイル(F)」メニューから「新規作成(N)...」をクリックし、FA-1000C/FA-1100Cをお使いのときは「ラベル・スタンプのプロパティ」を、FA-1100をお使いのときは「ラベルのプロパティ」ダイアログを開きます。
- 6 「ラベル幅(W)」を9mmに設定します。
- 7 作りたいラベルに合わせて他の項目を設定し、「OK」をクリックします。
- 8 印刷する文字を入力した文字フィールドを作成します。
- 9 「設定(S)」メニューから「文字(T)...」をクリックし、「文字のプロパティ」ダイアログを開きます。
- 10 「位置」タブをクリックします。
- 11 文字の縦の高さを2mmに設定します。  
「サイズ」の中の「縦高(H)」を2mmに設定し、「OK」をクリックします。
- 12 文字フィールドを「テープ幅に対して中心になる位置」に配置します。  
「配置(L)」メニューから「中央配置(C)」をクリックし、さらに「垂直方向(V)」をクリックします。
- 13 印刷します。

## ご使用になるPCリンクソフト

FA-B10 FA-B20 FA-B30

(2005年11月現在)

- 1 ネームランド/プリンターとパソコンを接続し、3.5mm幅テープカートリッジをセットします。
- 2 ネームランド/プリンターが使用可能であることを確認します。
- 3 PCリンクソフトを使って印刷できる状態にします。
- 4 タスクトレイ上のご使用になっているPCリンクソフトのアイコンを右クリックした後、「プロパティ(R)...」をクリックして「ラベル印刷ソフトのプロパティ」ダイアログを開きます。
- 5 「レイアウト」タブをクリックします。
- 6 「テープ幅(W)」を9mmに設定します。
- 7 「文字サイズ・行数」を小3行に設定します。
- 8 「OK」をクリックします。
- 9 入力パネルのテキスト入力ボックス上に、印刷する文字を1行だけ入力します。
- 10 「印刷」をクリックします。