SPEEDIA Mobile Printでプリンター を設定する

使用できるプリンター

下記のプリンターで使用できます。その他プリンターについては使用できません。

利用できるプリンター*1
GE6000シリーズ、GE5500シリーズ、GE5000シリーズ、V2500*2 、Lexmark X925de
*1 機種により使えない機能があります。

*2 V2500で使用する場合は、オプションの「V25-PS3」が装着されている必要があります。

準備をする

印刷の前にApp Storeから「SPEEDIA Printアプリ」をダウンロードしてタブレットやスマ ートフォンにインストールします。

App Storeへ接続する際の通信料はお客様の負担となります。

プリンターを設定する



iPad 1	*	SPEEDIA Mobile Print 📑 🌞 🕕
		写真 アルバム内の写真を印刷します。
	0	カメラ カメラで撮影した写真を印刷します。
		ウェブ ウェブページを印刷します。
		メール メールを印刷します。
		ドキュメント 保存されているドキュメントを印刷します。
		ノート ノートを印刷します。
		クリップボード コピーされている、文字/URL/イメージを印刷します。

iPad ♥		
編集	プリンターを追加	完了
登録消プリンター		
なし		
10.0 august 4		
11(0)))//		
SPEEDIA GE6000 [CP8	4006C]	>
SPEEDIA GE6000 PS [0	CP84006C]	>
SPEEDIA GE5500 [CP8	82C9F]	>
工動でプリンターを沿加		
, au		
📑 IPアドレスを入力		>

- 1. タブレットのメイン画面で「SPEEDIA Print」ア イコンをタップします。
- **2.**「SPEEDIA Mobile Print」のメイン画面で

- **3.** プリンターを追加画面で印刷するプリンターを登録します。
 - プリンターを登録するには2つの方法があります。
 - a.「近くのプリンター」から選択する
 - **b.**「手動でプリンターを追加」から設定する

a.「近くのプリンター」から選択する

iPad 🕈		
編集	プリンターを追加	完了
登録済プリンター		
なし		
近くのプリンター		
🚍 SPEEDIA GE6000	[CP84006C]	>
SPEEDIA GE6000	PS [CP84006C]	>
SPEEDIA GE5500	[CP882C9F]	>

IP 1	97.1.58.44
MAC	08:00:99:99:99:99
M/ C	NAME CP84006C
IPv6	(link local)
fe80	::a00:74ff:fe80:1/64
fe80	::a00:74ff:fe80:1/64

iPad 🌩			
🗙 プリンターを追加	プリンター設定		保存
			_
	トナー КЭД		
表示名			
SPEEDIA GE6000 [CP84	4006C]		
プリンター名			
SPEEDIA GE6000 [CP84	4006C]		
プリンター設定			
PDL		CPDL(GE6000)	>
カラー		モノクロ	
登録済プリンター			
I SPEEDIA GE6	000 [CP84006C]		~

1.「近くのプリンター」に表示されているプリンター名を タップします。



🥘 ポイント

- ・プリンター本体でネットワークマシン名を確認するには操作パネルで「テスト印刷・レポート」→「機器情報表示」→「ネットワーク」をご確認ください。
- 2.「プリンター設定」画面が表示され、プリンターの初期 設定を行います。

 3. 設定後、右上の [保存] をタップします。
「登録済プリンター」に追加されていることを確認し、右 上の [完了] をタップします。

b.「手動でプリンターを追加」から設定する

手動でプリンターを追加				
👕 IPアドレスを入力				>
Pad 幸 ノブリンターた迫加	プリンター船空			四方
CARDIN CARDIN	J J J J BLAC			UKIT
IP71 58 44				
10711.00.44				
プリンター名				
プリンター設定				
PDL			CPDL(GE600	0) >
カラー		カラー	モノク	
ポート設定				
ポート		Port9100	LPR	
詳細設定				>
Pad @				
< プリンターを追加	プリンター設定			保存
				-
IPアドレス				
197.1.58.44				
プリンター名				
CASIO SPEEDIA GE6000				
登録済プリンター				

- 1. 「IPアドレスを入力」をタップします。
- 2.「プリンター設定」画面が表示され、プリンターのIPアド レスを入力し、必要に応じてプリンター設定、ポート設定 を行います。 設定後、右上の[保存]をタップします。

- 3. 反映された内容を確認し、再度右上の[保存]をタップします。
- 4. 「登録済プリンター」に追加されていることを確認し、右 上の[完了]をタップします。