

CASIO®

CT-X5000

ファームウェア 1.08 アップデート説明書

バージョン 1.05 ファームウェアの修正内容

ファームウェアの修正内容は次のとおりです。

- ・ 一部音色の不具合の修正

バージョン 1.07 ファームウェアの修正内容

ファームウェアの修正内容は次のとおりです。

- ・ 一部の機能の改善を実施

バージョン 1.08 ファームウェアの修正内容

ファームウェアの修正内容は次のとおりです。

- ・ 一部の機能の改善を実施

ファームウェアのアップデート手順

【重要】

アップデートを実施するとユーザーデータが消去されます。必要なユーザーデータは USB メモリーに保存してからアップデートしてください。アップデートの手順を誤ると本機が起動できなくなる場合がありますので、次の事項を守ってください。

- ・ ファームウェアのアップデート中は、AC アダプターや USB メモリーを本機からはずさないでください。
- ・ ファームウェアのアップデート中は、アップデート手順の操作とは関係ないボタンや鍵盤には触れないでください。

次の手順で、ファームウェアをアップデートします。

1. ファームウェアのファイル “CTX50108.upd” を、USB メモリーにコピーします。
 - ・ USB メモリーは FAT32 でフォーマットしたものを使用してください。
 - ・ “CTX50108.upd” は USB メモリーのルート(最上階層)ディレクトリに入れてください。
2. 本機の電源を切った状態で、手順1の USB メモリーを本機の USB メモリー端子に装着します。
3. 下記のスイッチを同時に押したまま、電源を入れます。
 - ・ [7](WRITE)
 - ・ [8](INSERT)
 - ・ [9](DELETE)
4. 下記の表示になっていることを確認してください。

UPD MODE

5. いずれかのスイッチを押すと、下記の表示となり、アップデートの準備が始まります。

SETUP

6. アップデートの準備が終わると、下記のように表示されます。

SEL FILE

7. いずれかのスイッチを押して、下記のように “CTX50108” が表示されることを確認してください。

CTX50108

8. [6] (ENTER) スイッチを押すと、下記のように表示されます。

OK?

9. [+](YES) を押すと、アップデートを開始します。
 - ・ アップデートには約 30 分かかりますので、本機に触れずにお待ちください。
 - ・ アップデートの進行に伴い、表示は **CHK nn%** → **WRT nn%** → **FIN nn%** のように変わります。
10. アップデートが完了すると、下記のように**“COMPLETE”**が表示されます。

COMPLETE

11. いずれかのスイッチを押すと電源がオフされます。以上でファームウェアのアップデートは完了です。

【重要】

アップデートが正常に完了せず、エラーが表示された場合、次の手順で再度アップデートを行ってください。

1. 本機からACアダプターを外します。
2. USBメモリーに正しい**“CTX50108.upd”**を再度コピーしなおします。
3. USBメモリーを本機に確実に装着します。
4. ACアダプターを本機につなぎます。
5. 電源ボタンを押して電源を入れます。
“BROKEN”が表示された場合は、**[4](EXIT)**スイッチを押してください。手順4に戻りますので、再度手順4からアップデートを実施してください。
エラーメッセージが表示されてアップデートが中断された場合は、“CTX50108upd”ファイルや USBメモリーが壊れているなどの問題が考えられますので確認してください。

アップデート確認手順

次の手順でファームウェアが正しくアップデートできたかを確認できます。

1. 電源ボタンを押して電源を入れます。
2. **[FUNCTION]**ボタンを押します。
3. **[1]** ボタンを押します。
4. 下記のようにバージョン番号が表示されましたらアップデート完了です。

V:01.08

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

© 2019 CASIO COMPUTER CO., LTD.