

CASIO

DT-870/DT-5100

無線 LAN 電源ON待機ユーティリティ解説書

Ver 3.00

Copyright© 2005 CASIO COMPUTER CO., LTD.

All rights reserved.

目次

§1. 概要.....	1
§2. インストール方法.....	2
2-1 提供プログラム.....	2
2-2 インストール方法.....	2
§3. 操作方法.....	3
3-1 通常操作.....	3
3-3 管理操作.....	4

§ 1. 概要

SS 無線 LAN 電源ON監視ユーティリティは、DT-870 および DT-5100 の電源ON時に SS 無線 LAN カードモジュールが使用できるようになるまでメッセージ画面を表示し待機します。これにより、電源ON直後のアプリケーション操作での無線通信エラーを防ぐことができます。また、このユーティリティの機能として、パスワード設定や、指定したアプリケーションを起動することが出来ます。パスワードを設定することにより、第三者の使用を防ぐことが可能です。

§ 2. インストール方法

2-1 提供プログラム

SSLANCheck.EXE

2-2 インストール方法

提供プログラムである SSLANCheck.EXE を本体の¥Windows¥スタートアップ フォルダにインストールしてください。インストール後、リセットすることでこのユーティリティが常駐します。

インストールの手段としては、下記のようにいくつか方法がありますので、システムにあわせて選択してください。

- ① ActiveSync を使用して、PCよりダウンロードする方法
- ② LMWIN を使用して、PCよりダウンロードする方法
- ③ IE を使用して WEB サーバーよりダウンロードする方法（WEB サーバー側にダウンロードする仕組みを構築する必要有）

<初期設定>

はじめて起動すると画面 0-1 のような画面が起動します。

画面 0-1 の画面の隅を左下→左上→右上（①②③の場所）の順にタップすると、画面 0-2 が表示されます。※詳細は、3-2. 管理操作の項をご覧ください。

ここで待機メッセージ表示時間のタイムアウト設定、パスワード設定、起動アプリケーションの設定を行って、保存ボタンを押してください。



画面 0-1



画面 0-2

§ 3. 操作方法

3-1 通常操作

- ① 本体の電源がON又は、リセットされると、パスワード設定の有無により画面 1-1、又は画面 1-2 が表示されます。
- ② あらかじめパスワードが設定されている場合には、パスワードを入力します。(画面 1-3)
無線 LAN の準備が完了し、入力したパスワードが正しい場合には、画面 1-1 を閉じてタスクトレイにアイコンを表示します (画面 1-4)。
- ③ 無線 LAN の準備が完了しても入力したパスワードが正しくない場合には、画面 1-3 を表示します。
パスワードが正しく入力された状態で、“閉じる” ボタンが押下された場合、画面 1-3 を閉じてタスクトレイにアイコンを表示します (画面 1-4)。
- ④ 無線 LAN の準備ができない (無線圏外等) 状態で一定時間 (初期値は 20 秒) 経過すると、画面 1-5、又は画面 1-6 (パスワード有りの場合) を表示します。
パスワードが正しく入力された状態で、“閉じる” ボタンが押下された場合、画面 1-5、又は画面 1-6 を全て閉じてタスクトレイにアイコンを表示します (画面 1-4)。




画面 1-1



画面 1-2



画面 1-3



画面 1-4



画面 1-5



画面 1-6

3-3 管理操作

- ① 画面 2-1 でタスクトレイの  アイコンをタップすると、画面 2-2 が表示されます。
- ② 画面 2-2 で閉じるボタンをタップすると、画面を閉じてタスクトレイにアイコンが表示されます。(画面 2-1)
- ③ 画面 2-2 の画面の隅を左下→左上→右上 (①②③の場所) の順にタップすると、画面 2-3 が表示されます。
- ④ 画面 2-3 にてパスワードを入力することでパスワードが設定されます。
- ⑤ 画面 2-3 にて  または、  がタップされると、電源ON時のメッセージ表示のタイムアウト時間の設定を1秒単位で変更できます。(設定範囲 10~60 秒)
- ⑥ 画面 2-3 にてアプリ起動をするにチェックを入れ、起動するアプリのフルパスを入力すると監視画面表示後、指定したアプリケーションが起動します。**このアプリケーション起動は、本体ツール起動中一回しか起動させませんのでご注意ください。**
- ⑦ 画面 2-3 で保存ボタンをタップすると、タイムアウト値、パスワード登録、起動アプリケーション登録をして、画面を閉じてタスクトレイにアイコンが表示されます。(画面 2-1)
- ⑧ 画面 2-3 で終了をタップすると、プログラムを終了します。

DT-870/DT-5100 SS 無線 LAN 電源ON監視ユーティリティ



画面 2-1



画面 2-2



画面 2-3

HANDY TERMINAL DT-870



カシオ計算機株式会社

〒151-8543

東京都渋谷区本町 1-6-2

システムソリューション営業統轄部