# SPEEDIA V1500

## Vista ドライバインストールマニュアル

Windows Vista/Vista x64 Edition でのセットアップ

- はじめに ・・・・ 2
- プリンタのインストールでセットアップします ・・・・ 3
  - USBインタフェースで接続します ・・・・ 7
  - プリンタドライバを削除するには ・・・ 10

インストールマニュアル

#### ■ はじめに

(注意) Administrator の権限が必要です。

- ・説明では、CD-ROM ドライブ名は D: を例にしています。「プリンタソフトウェア CD-ROM」 以外からセットアップする場合は、「D:¥Winxp2k」または「D:¥Winx64」の代りにプリンタ ドライバがあるパス (例 C:¥\*\*\*\*¥\*\*\*、\*\*\*\* は適当なディレクトリ)を指定してください。
- ・以下の説明では、Vista を例にしています。
   Vista x64 Edition の場合は「D:¥Winxp2k」を「D:¥Winx64」と読み替えてください。

■ プリンタのインストールでセットアップします

- 1. 「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- 2. スタートメニューから「コントロールパネル」をクリックします。
- 3. 「ハードウェアとサウンド」の「プリンタ」をクリックします。



4.「プリンタのインストール」をクリックします。



5. 「ローカルプリンタを追加します」をクリックします。



6. 「既存のポートを使用」を選択して、「LPT1:(プリンタポート)」を選択し「次へ」を クリックします。

🚱 🖶 プリンタの追加	
プリンタ ボートの選択	
クリーズートによってコンピュータ! ◎ 既存のポートを使用( <u>U</u> ):	)アフリンタと情報を父孫(きるようになります。 LPT1: (プリンタ ポート)
新しいボートの作成(C): ボートの種類:	CASIO Virtual Port 👻
	次へ(N) キャンセル

7. 「ディスク使用」をクリックします。

プリンタ ドライバのイ	(ンストール		
	テレモデルを選択してください、プロング	かっくうちゃル ディフカが付属している場合け 「ディフカ	
使用を切り	してください。プリンタが一覧にない場	合は、プリンタのマニュアルを参照して互換性のあるプリン	
~~ & Y2FDI/8	は選択していたたい。		
製造元	- 7929	^	
Brother	CASIO N53	00	
Canin	ST CASIO NEUL	JU	
Citizen	-		
Oluzen			
🔒 このドライバはデジ	タル署名されていません。	Windows Update(W) ディスク使用(H)	
<u> </u>			

8.「製造元のファイルのコピー元」に、「D:¥Winxp2k」と入力して「OK」をクリックします。 弊社ホームページからプリンタドライバをダウンロードした場合は、ダウンロードファイルを 解凍した時に作成されたフォルダのパスを入力します。

ี วองป่-	ディスクからインストール	<b>X</b>
<b>P</b>	製造元が配布するインストール ディスクを指定したドライブに挿入 して、下の正しいドライブが選択されていることを確認してください。	ОК <i><b>Т</b>+т&gt;тин</i>
	製造元のファイルの <sup>です。</sup> 元( <u>©</u> ): D.¥Winxp2k	参照(B)

9.「CASIO SPEEDIA V1500」を選択し、「次へ」をクリックします。

🚱 🖶 プリンタの追加	
ブリンタドライバのインストール カリンタの製造元とモデルを選択してください。カリンタに 使用「を列ックしてください。カリンタが一覧にない場合 タリフトウェアを選択してください。	インストール ディスクが付届している場合は、「ディスク は、プリンタのマニュアルを参照して互換性のあるプリン
プリンタ CASIO SPEEDIA V1500	
このドライバはデジタル署名されていません。     ドライバの署名が重要な理由	Windows Update()) ディ2か使用(出)- 次へ(N) キヤンヤル

10. プリンタ名を確認し、「通常使うプリンタに設定する」にチェックし「次へ」を クリックします。

	-				X
<b>G</b> 🖶	プリンタの追加				
プリン	/夕名を入力して	ください			
プリンタ	名( <u>P</u> ):	CASIO SPEEDIA V1500	(D)		
このプリ	ンタに CASIO SPI	図 通希提リアリンダに設定する EEDIA V1500 ドライバがインス	いし) トールされます。		
				次へ(N)	キャンセル

11.「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますが、「続行」をクリックします。 12.「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックします。



13. 「完了」をクリックします。



14. セットアップが終了すると、追加したプリンタのアイコンが「プリンタ」フォルダに 表示されます。

#### ■ USB インタフェースで接続します

- 1. プリンタとコンピュータの電源が OFF になっていることを確認します。
- 2. USB ケーブルを接続します。
- 3. プリンタの電源を ON にします。
- 4. コンピュータの電源を ON にし、Windows を起動します。
- 5.「ドライバソフトウェアを検索してインストールします(推奨)」をクリックします。



- 6.「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますが、「続行」をクリックします。
- 7.「新しいハードウェアの検出」画面が表示されたら、「ディスクはありません。他の 方法を試します」をクリックします。



8.「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します(上級)」をクリックします。



- 9.「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- 10.「次の場所でドライバソフトウェアを検索します」に「D:¥Winxp2k」と入力して「次へ」 をクリックします。



11.「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックします。



12. 「閉じる」をクリックします。



13. セットアップが終了すると、追加したプリンタのアイコンが「プリンタ」フォルダに 表示されます。

### ■ プリンタドライバを削除するには

- 1. スタートメニューから「コントロールパネル」をクリックします。
- 2. 「ハードウェアとサウンド」にて、「プリンタ」をクリックします。



3.「CASIO SPEEDIA V1500」を選択し、「このプリンタの削除」をクリックします。



4. 「はい」をクリックします。



5.「通常使うプリンタ」になっていた場合、次の画面が開かれます。 「閉じる」をクリックします。



プリンタアイコンが並んでいる箇所で、右クリックを実行します。
 「管理者として実行」-「サーバーのプロパティ」をクリックします。

● 蓋理 ▼ ■ 表示 ▼ 🍓 プリンタ	のインス	ストーノ	b		_	2
気に入りリンク		名前	ドキュメント 状態		コメント	»
ドキュメント		(and	1			
ピクチャ						
詳細 >>		-	dx			
オルダ	~		表示(V)			
🕓 コンピュータの簡単操作	*		並べ自え(0) グループで表示(P)			
🎱 システムとメンテナンス			重ねて表示(K)	) F		
ぞ セキュリティ			最新の情報に更新(E)			
その他のオブション   その他のオブション			貼り付け(P)			
	-	_	ショートカットの貼り付け(S)			]
	-	۲	管理者として実行(R)	+	プリンタの	追加(P)
			プリンタの追加(P)		サーバーの	プロパティ(T)
				1		

- 7.「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますが、「続行」をクリックします。
- 8.「プリントサーバーのプロパティ」画面にて、「ドライバ」タブに移動しインストール されているプリンタを選択して「削除」をクリックします。

🖶 プリント サーバーのプロパテ	1		x
用紙 ポート ドライバ 詳細設	定		
VISTA			
インストールされたプリンタ ドライバ	( <u>P</u> ):		_
名前	プロセッサ	種類	
CASIO SPEEDIA V1500	×86	- Type 3 - ユーザー モード	
Microsoft Office Document	×86	Type 3 - ユーザー モード	
Microsoft XPS Document W	×86	Type 3 - ユーザー モード	
Send To Microsoft OneNote	×86	Type 3 - ユーザー モード	
追加( <u>D</u> )	削除( <u>R</u> )	לםואדא( <u>ב</u> )	
	ОК	キャンセル 適用	( <u>A</u> )

9.「ドライバとドライバパッケージを削除する」を選択し、「OK」をクリックします。



10.「はい」をクリックします。

プリント	、サーバー プロパティ
▲	このプリンタ ドライバ パッケージを削除すると、シ ステムから削除されます。CASIO SPEEDIA V1500 を削除しますか?
	(はい(Y) いいえ(N)

11.「削除」をクリックします。

ドライバ パッケージの削除 ドライバ パッケージ情報は収集されました。	
) 次のパッケージが削り除されます: cpv32k.inf )次のドライバが削り除されます:	
CASIO SPEEDIA V1500	
<b>肖·贤</b> 余( <u>D</u> )	キャンセル

12.「OK」をクリックします。

ドライバ パッケージの削除 ドライバ パッケージは削除されました。	
ドライバ CASIO SPEEDIA V1500 は削除されました。 パッケージ cpv32k.inf は削除されました。	^
	Ŧ
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	