fx		98	B	6				シー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				ズ					•				J
フ	7	ŀ	**		1					F	<b>,</b>	Ĵ				5				3	
1					Z		ŀ				J					Ē					
1	•	•	/		<b>X</b>	•	ŀ •	•	•	•	]		]		 •	頁・					
1	•			•	ス・・・	•	-  -	•	•	•	]			•••		<b>頁</b>					
1	•	• • • • •			ス・・・・・	•		•	•	•	J 			••••		「 更 ・ ・ ・ ・					
	•				<b>X</b>	•		•	•	•	J 	•••••		••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	頁	•••				
	•				<b>X</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•		•	•	•	J 	•••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		•••				
	•					•		•	•	•	J	•••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•••••							
			•••••						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	J	•••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•••••			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••				

http://edu.casio.jp



FA-124 PROGRAM-LINK を使用した場合のアドインアプリ追加手順	. 2
SD カードを使用した場合のアドインアプリ追加手順	. 5

## FA-124 PROGRAM-LINKを使用した場合のアドインアプリ追加 手順

- 1. パソコンのデスクトップで、"FA-124" をダブルクリックします。
  - FA-124が起動されます。
- 2. 🜌 アイコンをクリックしてストレージメモリーの表示に切り替えます。
- 3. FA-124ウィンドウの[Default]を右クリックします。

CAS	IO FA-124 - FA-124	- 🗆 🗙
File Edit Item Link View Tool Window Help		
Calculator	FA-124         FA-124	

- 4. ポップアップメニューから[Import]を選択します。
  ・ファイル選択ダイアログが表示されます。
- 5. プルダウンメニューで表示されるファイルの種類から、[G1A File(\*.g1a)]を選択します。

<b>2</b> 7	Insert CASIO File		×
Look in: 🚺	FA-124 🔹 🗲	🗈 📸 🎫	
Name	^ Da	te modified	Ту
	No items match your search.		
<			>
File name:		Open	
Files of type:	G1M/G2M File(*.g*m) G1M/G2M File(*.g*m)	✓ Cancel	
	G1E/G2E File(*.g*e) G1A File(*.g1a) G1N File(*.g1n) G1L File(*.g1l) All Files(*.*)		

6. インストールするアドインアプリケーションのファイルを選択します。

<b>2</b> 2	Insert CASIO File	×
Look in: 🚺	Application 🔽 🗢 🛍 🗮 🖛	
<b>GEOME</b>	TRY.g1a	
File name:	GEOMETRY Open	
Files of type:	G1A File(* g1a) Cancel	
nee or type.		

- 7. [Open]をクリックします。
  - •FA-124ウィンドウに、アドインアプリケーションのファイルが表示されます。

<b>1</b> 4	CASIO FA-124 - FA-124	- 🗆 🗙
File Edit Item Link View Tool Window Help		
Calculator	Image: Second state st	

- \* "Memory Full Error" となった場合は、FA-124ウィンドウにある不要なファイルを削除 してください。
- 8. 電卓とパソコンをUSBケーブルで接続します。
  - 電卓の画面にポップアップウィンドウが表示されます。
- 9. F1 (Data Transfer)を押します。
  - 接続が中断した場合は、F2 (RECV)を押して "Receiving..." 画面にしてください。
- 10. 📴 アイコンをクリックします。
  - 電卓とFA-124とが接続状態になり、電卓のメモリー内容がCalculatorウィンドウに表示 されます。

11. FA-124ウィンドウで、インストールするアドインアプリケーションを右クリックして、ポップアップメニューから[Copy]を選択します。

CASIO FA-	124 - FA-124 🗕 🗖 🗙
File Edit Item Link View Tool Window Help	
Calculator	FA-124

12. Calculatorウィンドウで、ユーザー名を右クリックして、ポップアップメニューから [Paste]を選択します。

84	CASIO FA-124 - Calculator	- D ×
File Edit Item Link View Tool Window Help		
Calculator	FA-124	
Calculator Create New Folder Copy Paste	FA-124 - 20 Default - 20 GEOMETRY.g1a	

- \* 手順11、12の代わりに、アドインアプリケーションをFA-124ウィンドウから Calculatorウィンドウのユーザー名にドラッグ&ドロップしても同じです。
- 13. FA-124からCalculatorにアドインアプリケーションがコピーされます。

<b>*</b>	CASIO FA-1	24 - Calculator	_ 🗆 🗙
File Edit Item Link View Tool Window H	elp	~	
S     Calculator       Image: State of the stat		FA-124         Image: FA-124         Image	
	CASIC	FA-124	
	Transmi GEOME	tting TRY.gla	
		3%	

14. コピーが完了するとCalculatorウィンドウのユーザー名の下階層にアドインアプリケーションが追加されます。



## 15. 🕫 アイコンをクリックします。

• 電卓とFA-124との接続が解除され、電卓の画面 に "Complete!" メッセージが表示されます。

16. 電卓で、 EXTT キーを押してから MENU キーを押します。

 メインメニューにアドインアプリケーションのア イコンが追加されます。



Re



## SDカードを使用した場合のアドインアプリ追加手順

\* SDカードスロットがあるモデルのみが対象です。

- 1. パソコンにSDカードを接続します。
- 2. 追加したいアドインアプリファイル(\*.g1a)をSDカードに保存します。
- 3. アドインアプリファイルを保存したSDカードを電卓に差し込みます。
- *4.* MEMORYモードに入ります。



- 5. F3(SD)を押します。
  - SDカードに保存されているデータが表示されます。
- 6. 
   ④ で追加したいアドインアプリファイルを反転表示させます。
- 7. 「I (SEL)を押します。
   選択したファイルの左側に●マークが付きます。
- 8. E2(COPY)を押します。
  - "Copy to" ポップアップウィンドウが表示されます。
- 9. 2 (Storage Mem)を押します。
- 10.ストレージメモリー内の保存先にROOTを選択して、 図を押します。
  - "Complete!" メッセージが表示されます。

SD Card [ ] Gaudian 2005 States (19976 PHYSIUM.ela : 31976 29840 KBytes Free [SEL 0020 SEC [] MAP [] DELP











11. 町を押します。

- *12.* WENDを押します。
  - メインメニューにアドインアプリが追加されていることを確認します。





## カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

SA1512-C © 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD.