複数税率(軽減税率)対応

設定手順書

QT-6000

2019 年 9 月 カシオ計算機株式会社

1. 税テーブルの設定(事前)

軽減税率対応のため、以下の通り税テーブルを設定します。

(税テーブル3、税テーブル4を軽減税率用のテーブルとして準備します)

No.	税テーブル	税タイプ	税率	備考
1	税1テーブル	内税	8%	設定済み
2	税2テーブル	外税	8%	設定済み
3	税3テーブル	内税	8%	軽減税率用
4	税4テーブル	外税	8%	軽減税率用

① トップメニューでく設定>をタッチします。



20192	₩ 6月14日(金)	15:08 000002	2 レジート発行		_	担当	[未	、開
			Ē	定	_			
	担当Nc 「検索」). を入力し してくだ	てすい	7	8	9	検索	
	担当No.			4	5	6		
	氏名			1	2	3	TE	
B	音証番号			0	00	С	0進止	
	前ページ	ブ 次/	ページ				1/3	
	担当-A	担当-B	担当-C	担	1当-D	担当-E	担当-F	
	担当-G	担当一日	担当-1	担	3年-1	担当一人	担当一	
	担当-M	担当−N	担当-0	担当-P		担当-Q	担当-R	
		ŧ	ャンセル					

③ <設定3>をタッチします。



④ <4.レジ機能の設定>をタッチします。

2019年 8	6月14日(金	≩) 15 : 12	000002	レット発行	Ĵ.			担当	担当-A		[未開設
			P03			_	タブ1	タブ2	タブ3	タブ4	タブ5
						D	PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050
	設定3							PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
1.商品 2.担当	品設定 当者設定						PLU0008	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLU0048
3.各打	3.冬キーへの設定							PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
4.19	愧尼の設	E	Noŧ	諚	次		PLU0006	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLU0046
強制解除	С	X/日時	訂正 中止	伝票呼出	面切替	5	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045
領収書	7	8	9	#/替	[締め]	PLU0004	PLUO014	PLUOO24	PLU0034	PLUOO44
展 ■	4	5	6	[取弓]] [音厚"			PLUOOO3	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
モード 切替	1	2	3	小 計			PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
トップ メニュー	0	00		現/預			PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

⑤ <2.税率テーブル>をタッチします。。

2019年 8	5月14日(金	≧) 15:16	000002	レット発行	ī	_	_	担当	担当中		[未開設
			P03				タブ1	タブ2	タブ3	タブ4	タブ5
					()	PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050
	い。機能の設定							PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
1.全1 2.税◎	本設定 率テーブル						PLU0008	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLU0048
3.94			<u> </u>		_ •		PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
4.雇用	s 戻る		Noŧ	諚	次		PLU0006	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLU0046
強制解除	С	X/日時	訂正中止	伝票呼出	面切替		PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045
領収書	7	8	9	#/替	[締め]		PLU0004	PLUOO14	PLU0024	PLU0034	PLU0044
展	4	5	6	[取弓]	[87]		PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
モード 切替	1	2	3	小	#		PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
トップ メニュー	0	00		現		PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041	

⑥ <次>をタッチします。

2019年 8	词14日(金	ž) 15:21	000002	レント発行		担当	担当-A L	未開設]	
			P03			税率テーブル			
						税テーブル1		前	
					0	税917°	内税		
		しり 機能	の設定			外税			
						税率		8%	
						端数処理	四捨五入		
							切捨て		
							切上げ		
						税テーブル2			
		_	-T T			税917°	内税		
強制解除	С	X/日時	中止	伝票呼出	面切替		外税		
∕≦∞≠				# / 林	[編わ]	税率		8%	
		8	9	#/ 8		端数処理	四捨五入		
戻	Δ	5	6	[取引]	[部門]		切捨て		
	_						切上げ		
切替	1	2	3	小	Ħ	税テーブル3	(1	
トップ				ŦĦ	/38	· 税917°	内秋		
メニュー	0	00	•	現/	'IR	戻る	決定		

⑦ [税テーブル 3]の <税タイフ[°]内税口 >をタッチ、8 < <税率 >をタッチする。

2019年 8	月14日 (金	≩) 15:32	000002	レット発行		担当 担	∃当-A	[赤]	期設	
			P03			税率テーブル				
-							切捨て		前	
					0		切上げ			
		レジを機能	の設定			107-7°13		_		
						税9/70°	内税			
							~haw	П		
						税率		8%		
						以而安义义上工生	四掊五入	-		
							切捨て			
			erar				切上げ			
強制解除	C	X/日時	單臣	伝票呼出	面切替	税テーブル4				
領収書			7	# / 替	[締め1]	税9/72°	内税			
		8	9		L940073		外税			
戻	4	5	6	〔取弓〕〕	[音][1]	税率		0%		
<u>т</u> _К	<u> </u>					端数処理	四捨五入	-	T	
切替	1	2	3	小	<u></u>		切捨て		次	
トップ				ŦÐ	/		切上げ		~	
メニュー	0	00	•	576/	14	戻る	決定			

⑧ [税テーブル 4]の <税 タイフ[°]外税口 >をタッチ、 8 < <税率 >をタッチし、

<決定を>タッチする。

2019年(5月14日 (全	≩) 15:36	000002	レット発行	ī —		当 担当-A	_	[未開設
			P03				税率テーブル		
								切捨て	□前
					0			切上げ	
		レジ、機能	の設定			税テーブル3			
						税917°		内税	
								外税	
						税率			8%
						端数処理		四捨五入	
								切捨て	
								切上げ	
強制解除	С	X/日時	訂止 中止	伝票呼出	面切替	税〒−7°L4			
					「分支水」	税917°		内税	
□ □ □		8	9	#/智	「約用0/)」			21450	
戻	Λ	5	6	[取弓]]	[部門]	税率			8%
	4		0			端数処理		四捨五入	• •
モード 切替	1	2	3	小	計			切捨て	
トップ					/78	·		切上げ	
メニュー	0	00	•	現/	1損	戻る		決定	

2. 消費税の税率端数処理設定

必要に応じて[各税テーブル]の<四捨五入/切捨て/切上げ>をタッチし
 <決定>をタッチします。

2019年 8)月14日 (金	≥) 15:36	000002	レント発行	ī —	担当	担当-A		未	開設
			P03			税	ļ率テ−ブル			
								切捨て		前
					0			切上げ		
		レジ、機能	の設定			税テーブル3				•
						税947°		内税		
								外税		
						税率			8%	
						端数処理		四捨五入		
								切捨て		
								切上げ		
強制解除	С	X/日時	訂正 中止	伝票呼出	面切替	税テーブル4				
						税9/7°		内税		
□ □ □ □	7	8	9	#/谷	「細心」			外税		
戻	Λ	5	6	[取弓]]	[音][月]	税率			8%	
						端数処理		四捨五入		▼
モード切替	1	2	3	小	i †			切捨て		
トップ					/75		_	初上げ	П	沢
XII-	0	00		現/	州	戻る		決定		

3. 税テーブルリンクの設定

税テーブルのリンク設定をします。2019 年 10 月 1 日より軽減税率予定の商品は、税テーブル 3 (内税:8%)、税テーブル 4(外税:8%)の、何れかのテーブルへリンクします。

部門キーへの税テーブルリンク設定(部分設定)

① トップメニューでく設定>をタッチします。

2019年 6月14日(金) 15:04 000002	い小発行	担当	[未開設
	ネットレジ		
]		
	開設してください		
			-
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		答録	
-			1
▲ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		精質	
		יופאר	
			-
ジャーナル照会・印刷	マスター史新	トレーニング	
	伯中	雨海ナコ	1
設定	1禾寸	電源オノ	

2019*	2013年 0月14日金)1548 00002 07461 1918 191 1918 1918 1918 1918 1918 191											
	担当No 「検索」	o.を入力し してくだ	て、	7	8	9	検索					
	担当No.			4	5	6						
	氏名			1	2	3	地中					
ß	音証番号			0	00	С	0進止					
	前ページ	ジ 次/	ページ	1/3								
	担当-A	担当-B	担当-C	担当−D		担当-E	担当一千					
	担当-6 担当-1 担当-1			担当-J		担当-K	担当-L					
	担当-M	担当-N	担当-0	担当−₽		担当⊸0	担当-R					
						+	ャンセル					

③ <設定3>をタッチします。



④ <1.商品設定>をタッチします。

20194 6	月14日(£) 15:12	00000	2 . L'H-RA			相当	相對論		- Linder
			P03		-	タブ1	タブ2	タブ3	タブ4	タブ5
-					0	PLU0010	PL10020	PLU0030	PLU0040	PLU0050
		静学马			前	PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
1.商品 2.相当	3設定)者設定		J		-	PLU0008	PLU0018	PL00028	PLU0838	PLU0048
3.各4	への設	£			-	PLU0007	PLU0017	P1.00027	PLU0037	PLU0047
4.1.2	機能の部	GE	No	指定	沐	PLU0006	PLU0016	PLU0026	PLU0836	PLU0046
弦制地印刷	С	X/日時	訂正中止	伝療呼出	面切開	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0835	PLU0045
領収書	7	8	9	#/营	【締め】	PLU0004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLU0044
戻	4	5	6	(1831)	[吉成門]]	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
モード切開	1	2	3	小	#	PLU0002	PLU0012	P1.U0022	PLU0832	PLU0042
トッフ	0	00		现	/Ħ	PLUD001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

⑤ <3.部分設定>をタッチします。

2019i# 6)	91933	水) 15141	10000	2 67-526	î.		相当	相当-命	_	- Leiselei
			P03		_	タブ1	\$72	タブ3	タブ4	\$75
					0	PL00010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PL00050
	-	商品設定	Ĕ		前	PL00009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
2.00	1.一括設定 2.09%設定						PLU0018	PL.00028	PL00038	PLU0048
3.部分	3.部分設定						PLU0017	P1.00027	PL00037	PLU0047
	戻る		No	檔定	次	PL.00005	PLU0015	PLU0026	PLU0036	PLU0046
弦影响和路	С	X/B時	訂正 中止	伝票呼出	面切替	PLU0005	PLU0015	PL00025	PLU0035	PLU0045
領収書	7	8	9	#/替	[諦め]	PL00004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLU0044
戻	4	5	6	(1631)	[8(29)	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
モード 切替	1	2	3	小	11	PLU0002	PLU0012	PL00022	PLU0032	PLU0042
トップ	0	00		现	預	PL00001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

⑥ <2.部門>をタッチします。

2019年 6	FLORED	水)15252	10000			_	胡当	相当一角	LEN B	
			P03		6	タブ1	タブ2	タブ3	\$74	タブ5
					0	PL00010	PLU0020	Pt.U0030	PL00040	PLU0050
1.000		部分設定	6.0		前	PL.00009	PLU0019	PL00029	PLU0035	PLU0049
2.887	1					PLU0008	PLU0018	PLU0029	PLU0038	PLU0048
3.7997	(†*/)	rtu	,		-	PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
	戻る	1	N	指定	*	PLUCODE	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLU0046
強制講師家	С	X/日時	訂正中止	伝票呼出	面切關	PL00005	PLU0015	PLU0025	PL00035	PLU0045
镜収書	7	8	9	#/18	[諸称の]	PLU0004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLU0044
R	4	5	6	00311	(867)	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PL00033	PLU0043
モード切替	1	2	3	小	11	PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
トップ メニュー	0	00		现	桶	PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

⑦ <次>をタッチして<8.消費税の課税方式>をタッチします。

2019年 8	月19日 (7)	k) 15:57	000002	レット発行	ī	_	担当	担当—A		[未開設
			P03			タブ1	タブ2	タブ3	タブ4	タブ5
					0	PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050
5 had	部門 5./n/21品目にする						PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
6. [Ē	5./vウュ品目にする 6.「戻」モードでの操作ができる					PLUOOO8	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLUOO48
7. [そ	登録 モート	での操作が	ができる		_	PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
0.783	L(1)L(0) a来() 戻る	£733C	No‡	諚	次	PL10006	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLU0046
強制解除	С	X/日時	即正中止	伝票呼出	面切替	PLUOOOS	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045
領収書	7	8	9	#/替	[締め]	PLU0004	PLUOO14	PLU0024	PLU0034	PLUOD44
				[音即]]	PLUODO3	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLUOD43	
			Ħ	PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042		
				⁄預	PLU0001	PLUO011	PLU0021	PLU0031	PLU0041	

⑧ <消費税の課税方式>をタッチするごとに"消費税 1→2→3→4→非課税"となるので該当の課税方式を選択し<決定>タッチします。

2019年(5月19日の	<) 16:07	00002 D03	レット発行		担当	但当-A の課税支式	[未開設]
			- 00		0	消費税の課税方式	 ✓ ■ # () L/) L/ 	消費税1 前
		音閉	門					▲
強制解除	С	X/日時	訂正	伝票呼出	面切替			
領収書	7	8	9	#/替	[締め]			
 戻	4	5	6	[取引]	[音牌]]			
 モード 切替	1	2	3	小	:+			▼
トップ メニュー	0	00		現/	/預	戻る	決定	

③ <[部門]>をタッチし、該当する<部門 001>~<部門 020>をタッチし完了したら<閉じる>をタッチします。

2019年 8	洞19日(オ	<) 16:32	000002	レント発行	ī	担当 担当-A 【未開					
			P03					[音即9]			
						1	5月9001		音障9002		
 		÷2.0.						音PP9004			
		部分	設定			音呼9005 音			音降9006	5	
設定を行	うキー(こ9ッ	チしてくだる	さい。				部門007		音降9008	}	
対象とな 戻るキーに	:る商品(ま :9ッチすると	部門です。 :部分設定-	一覧を表示	≂します。			部門009		音降 9 010)	
						音PF9011 音PF9012			2		
	戻る					名呼9013 名呼901					
強制解除	С	Х / ЕВ	訂正	伝票呼出	伝票呼出 面切替		部門015		音降9018	5	
							部門017		音降号018		
領収書	7	8	9	#/替	[締め]		部門019		<u>客№</u> ¶020		
 									閉じる		
モード 切替	1	2	3	小	小 計		PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042	
トップ メニュー							PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041	

PLU への税テーブルリンク設定(部分設定)

① トップメニューでく設定>をタッチします。



② 保守権限のある担当者をタッチします。

2019	年 6月14日(金)	15:08 00000	2 レジート発行 副	定		担当	[7	、開設
	担当No 「検索」	ɔ. を入力し してくだ	てすい	7	8	9	検索	
	担当No.			4	5	6		
	氏名			1	2	3	西中	
ļ	暗証番号	_		0	00	С	唯化	
	前ページ	ジ 次/	ページ				1/3	
	担当-A	担当-B	担当-C	担当-D		担当-E	担当-F	
	担当-G	担当-H	担当-I	担	1当-J	担当-K	担当一	
	担当-M	担当-N	担当-0	担	1当-P	担当−ℚ	担当-R	
						+	ャンセル	

③ <設定3>をタッチします。



④ <1.商品設定>をタッチします。

20199 6	月14日(金) 15#12	10000	2. 心目発行			相当	相對論	100	- Eline
			P03			271	タブ2	タブ3	タブ4	タブ5
-					0	PLU0010	PLU0020	PLU0030	PL00040	PLU0050
		静定马	_		n	PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PL00049
1.商品	1個定 1者設定		J		-	PLU0008	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLU0048
3.各4	への設	£			-	PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
4.15%	機能の影	KE .	No	檔定	*	PLUDOD6	PLU0016	PLU0026	PLU0836	PLU0046
強制講師家	С	X/日時	訂正 中止	伝育呼出	面切替	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0835	PLU0045
領収書	7	8	9	#/替	[締め]	PLU0004	PLU0014	PLU0024	PL00034	PLU0044
R	₹ 4 5 6 (R83)					PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
モード切開	新聞 1 2 3 小日				11	PEU0002	PLU0012	P1.U0022	PL00832	PLU0042
トップ	<u>ップ</u> 0 00 . 現/刑				/H	PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

⑤ <3.部分設定>をタッチします。

201916-6	月19日日	sto)=15141	- 00000	2 million and a second	-		相当 担当-A			6886
			P03			タブ1	\$72	:973	タブ4	\$75
					0	PL00010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050
		商品設定	E.		前	PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
2.02	設定 19定					PL0008	PLU0018	PL.00028	PL00038	PL00048
3.部分	3.部分設定						PLU0017	PLU0027	PL00037	PLU0047
	戻る		No	檔定	次	PL00005	PLU0015	PLU0026	PLU0036	PLU0046
弦制编码家	С	X/B時	郡正	伝票呼出	面切替	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045
領収書	7	8	9	#/替	[締め]	PL00004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLU0044
戻	4	5	6	[1631]	[819]]	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
モード切替	1	2	3	小	11	PL00002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
トップ	년국 0 00 . 백/위					PL00001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

⑥ <1.PLU>をタッチします。

2019年 6	F1991+	k) 15852	10000	and so his is	_	_	相当	报告主任		a tabilita
			P03		1	タブ1	タブ2	タブ3	974	タブ5
					0	PL00010	PLU0020	Pt.U0030	PLU0040	PLU0050
		86分195	ALL.		前	PLU0005	PLU0019	PLU0029	PLU0035	PLU0049
1.PLU 2.80	1		_			PL0008	PL.U0018	PLU0028	PL00038	PLU0048
3.9-5	2#+=:>7"1	20	_		-	PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
	戻る		No	指定	*	PLUCODE	PLU0016	PL00026	PLU0036	PLU0046
強制講師家	С	X/日時	訂正 中止	伝票呼出	面切替	PL00005	PLU0015	PLU0025	PLU0835	PLU0045
镜収書	7	8	9	#/習	[諸の]	PLU0004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLU0044
R	R 4 5 6 (RB) (PL00003	PLU0013	PLU0023	PL00033	PLU0043
モード切替	新聞 1 2 3 小計					PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
トップ メニュー	127 0 00 · #/#					PLU0001	PLU0011	PL00021	PLU0031	PLU0041

⑦ <次>をタッチして<8.消費税の課税方式>をタッチします。

2019年 6	月19日 (オ	<) 17:26	000002	レシート発行	ī		担当	担当-A	_	[未開設
			P03			タブ1	タブ2	タブ3	タブ4	タブ5
					0	PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050
		PLU			前	PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLUOO49
5./ハッシ	5.ハッシュ品目にする									
6. FB	€] [-ドで	の操作がで	できる			PLU0008	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLU0048
7. [登	総計 T-ト	での操作さ	ができる		-	PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
0./H3	民る	1/11.	Noł	諚	次	PUJOOOG	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLU0046
強制解除 	С	X/日時	訂正 中止	伝票呼出	面切替	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045
領収書	7	8	9	#/替	[締め]	PLU0004	PLU0014	PLUOO24	PLUOO34	PLUOO44
戻	4	5	6 ^[取引] (問			PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLUO043
モード 切替					#	PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
トップ メニュー					⁄預	PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

⑧ <消費税の課税方式>をタッチするごとに"消費税 1→2→3→4→非課税"とな るので該当の課税方式を選択し<決定>タッチします。

2019年(5月19日(水	<) 17:27	000002	レット発行		担当	旦当-A 【未開設
			P03			消費税	の課税方式
						肖費税の課税方式	消費税3 前
						<u> </u>	
		PL	.U				
強制解除	С	X/日時	訂日	伝票呼出	面切替		
				# /恭	[注::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
		8	9	#/ 8	「114000」		
戻	4	5	6	[取弓]	[音即9]		
ーード				ds	•+		•
切替		2	3		ōl		次
トップ メニュー	0	00		現	⁄預	戻る	決定

⑨ 該当する<PLU001>~<PLU0750>をタッチし完了したら<戻る>をタッチします。

2019年(5月19日(水	<) 17:29	000002	レント発行	ī —	_	相当	担当日		「未開設」
			P03			タブ1	タブ2	タブ3	タブ4	タブ5
					Ó	PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050
		部分語	設定			PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
設定を行 対象とな	うキーにタッ: ころ商品(よ)	チしてくだる 2LUです。	≛(າ。			PLU0008	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLU0048
戻る‡-(こ	:9ッチすると	:部分設定-	- 覧を表示	えします。		PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
	戻る					PLUOOO6	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLUOO46
強制解除	С	X/日時	訂正中止	伝票呼出	面切替	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045
領収書	7	8	9	#/替	[締め]	PLU0004	PLUO014	PLU0024	PLU0034	PLU0044
展	4	5	6	[取弓]	[音序門]	PLUODO3	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLUOD43
モード 切替	した 切替 123 小計						PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
トップ メニュー							PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

スキャニング PLU への税テーブルリンク設定(一括設定)

① トップメニューでく設定>をタッチします。



② 保守権限のある担当者をタッチします。

2019	年 6月14日(金)	15:08 00000	2 13-1発行 影	定		担当	La La	、開設
	担当Nc 「検索」). を入力し してくだ	てすい	7	8	9	検索	
	担当No.			4	5	6		
	氏名			1	2	3	Tac	
ļ	暗証番号			0	00	С	唯化	
	前ページ	ジ 次/	ページ				1/3	
	担当-A	担当-B	担当-C	担当-D		担当-E	担当-F	
	担当-G	担当-H	担当-I	担当-J		担当-K	担当一	
	担当-M	担当-N	担当-0	担	1当-P	担当-Q	担当-R	
						+	ャンセル	

③ <設定3>をタッチします。

2019	年 6月14日(金) 15:10	000002	い-h発行 設定	担当 担当-A	[未開設]
	設定1 (商品単価、領収書、税、	他)	設定2 (商品名、レシートメッセージ、他)	設定3 (商品、担当者、レジ機	_{義角能})
	設定4 (タッチキー)		設定5 (メモリー配分)	設定6 (各種設定レポート	,
	オーダーエントリーシス の設定更新	テム			
				キャンセル	

12 / 36

④ <1.商品設定>をタッチします。

2019年 6	月14日(st) 15:12	10000	2 1 日 元行	ř		相当	担当主命		Ediate
			P03		タブ1	タブ2	タブ3	タブ4	タブ5	
-					0	PLU0010	PLU0020	PLU0030	PL00040	PLU0050
		静定马			n	PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
1.商品 2.担当	設定)者設定				-	PLU0008	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLU0048
3.各+	3.各4-への設定						PLU0017	P1.U0027	PLU0037	PLU0047
4.157	機能の影	KE	N	描定	沐	PLU0006	PLU0016	PLU0026	PLU0836	PLU0046
弦影曲察察	С	X/日時	訂正 中止	伝票呼出	面切開	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0835	PLU0045
領収書	7	8	9	#/智	【締め】	PLUD004	PLU0014	PLU0024	PL00034	PLU0044
R	4	5	6	(1831)	【音詞門】	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
モード切開	1	2	3	小	#	PLU0002	PLU0012	P1.U0022	PLU0032	PLU0042
トッフ	0	00		现	/11	PL.U0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

⑤ <1.一括設定>をタッチします。

201915-6	anan 1	n) 15141		2 mbole a tra	i		相当	担当-府		Leidelle
			P03			タブ1	\$72	タブ3	タブ4	\$75
					0	PL00010	PL00020	PLU0030	PLU0040	PLUCOSO
	C data and an	商品設	ŧ		前	PL00009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
2.077	1.一括設定 2.1.77 設定						PLU0018	PL.U0028	PLU0038	PLU0048
3.部分	3.部分設定						PLU0017	PLU0027	PL00037	PLU0047
	戻る		No	檔定	次	PL00005	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLU0046
強制解除	С	X/日時	訂正 中止	伝票呼出	面切替	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045
領収書	7	8	9	#/替	[締め]	PL00004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLU0044
戻	4	5	6	(1831)	[8(29)	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
モード切替	1	2	3	小	11	PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
トップ	0	00		现	預	PL00001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

⑥ <3.スャニング>をタッチします。

2019年 9	明10日()	担当-A	_	[未開設							
			P03		タブ1	タブ2	タブ3	タブ4	タブ5		
					PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050		
1 PLI	1	一括設	定		前	PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049	
2.高限	9		<u> </u>			•	PLUOOO8	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLUOO48
3.2++	3.2++=>9*					•	PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
4.7 1	レットッッ , ++-; 戻る	設定	No	宦		次	PLUOOO6	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLU0046
強制解除	С	X/日時	訂正中止	伝票呼出	面均	纫替	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045
領収書	7	8	9	#/替	[締	秘]	PLU0004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLU0044
戻	4	5	6	[取弓]	[部	7°¶)	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
モード切替	1	2	3	小計			PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
トップ メニュー	0	00		現/預			PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

- 2019年 9月10日(火) 15:02 000049 レント発行 担当<mark>担当-A</mark> P03 タブ1 タブ2 タブ3 タブ4 タブ5 0 PLU0010 PLU0020 PLU0030 PLU0040 PLU0050 7++-1/ 前 PLU0009 PLU0019 PLU0029 PLU0039 PLU0049 1.バッチメンテナンス設定 ۸ PLUCOOB PLUCO18 PLUCO28 PLUCO38 PLUOO48 2.バッチメノテナンスファイル点検 3.バッチメンテ起動 ▼ PLU0007 PLU0017 PLU0027 PLU0037 PLU0047 4.NON PLU設定 次 PLU0006 PLU0016 PLU0026 PLU0036 PLU0046 No指定 戻る 強制解除 С X/日時 訂正 中止 伝票呼出 面切替 PLU0005 PLU0015 PLU0025 PLU0035 PLU0045 領収書 [締め] 8 #/替 PLU0004 PLU0014 PLU0024 PLU0034 PLU0044 戻 [取引] [部門]] PLU0023 PLU0033 PLU0043 PLU0003 PLU0013 3 モード 切替 小計 PLU0002 PLU0012 PLU0022 PLU0032 PLU0042 トップ ベニュー 00 現/預 PLU0001 PLU0011 PLU0021 PLU0031 PLU0041
- ⑦ <1.バッチメンテナンス設定>をタッチします。

⑧ 商品のバーコードをスキャンします。

2019年 9	明10日(タ	() 15 : 16	000049	レット発行	Ĵ.	担当 担当-A 【未開設				
			P03				バッチメンテナンス設定			
						Z‡+=ン9*3-F*			前	
					0	名称				
		74+2	298							
スキャナーでス くスキャニング [®] 終了キー(こ スキャニング [®] F	は+)するカ]-ト`>t-(こ タッチすると LUの設定?	>スキャニング]- ニタッチして下 :全ての商品 を終了しま	ト"を入力 さい。 品の設定を す。	して :確定して						
強制解除	С	X/日時	訂正申止	伝票呼出	面切替					
領収書	7	8	9	#/替	[締め]					
戻	4	5	6	[取弓]	[音即9]					
モード 切替	1	2	3	小					次	
トップ メニュー	0	00	•	現/	⁄預	終了	追加/訂正	削除		

⑨ スキャニングコードと名称が表示され、<追加/訂正>をタッチします。

2019年 9	明10日(タ	() 15:21	000049	レシート発行	ī		担当 担当 A	[未開設
			P03				バッチメンテナンス設定	2
					i	Z‡+=>/9`]-ト`		#4547345048930 🔓
					0	名称		音牌9001
		74+5	27*					
既存の 違う 商品 それぞれ 設定 内容 この 商品 全ての 商品 全 ての 商品 の で れ で れ 、 れ で れ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	品です! を設定す のキーで以 の変更: の削除: 品の設定	る場合は再 下の操作が 追加/訂正ŧ 削除ŧーにタッ を確定して	度スキ+ンし 行えます ፦(こタッチ ff 終了:終	てくださし 。 了キー(こタッチ) _o			
強制解除	С	X/日時	訂正中止	伝票呼出	面切替			
領収書	7	8	9	#/替	[締め]			
戻	4	5	6	[取引]	[音即9]			-
モード 切替	1	2	3	小	i †			次
トップ メニュー	0	00	•	現	⁄預	終了	追加/訂正	削除

 ① <▼>をタッチして、<消費税の課税方式>をタッチするごとに"消費税1→2→ 3→4→非課税"となるので該当の課税方式を選択し<決定>タッチします。

2019年 9	明10日()	() 15:39	000049	ーレット発行		担当 担当-A 【未開設				
			P03			#4547345048930 訂正 部門	001			
						単価	ຈາາດ 前			
					0	リンク先音即9 音即9003				
		ハ゛ッチメンテ	わス設定			tット×L1- 無 ■				
既存の商	品です!					有口				
ஸ⇔∩ன	声を仁い	* <i>*</i>				セットメニューのリンク先 リンク無し				
設定の変	定する場	より。 合には決定	!‡−(こタッチし	、て下さい。		レシートタイフ° 通常 ■				
戻る+-に	9ッチすると ニューナー	:設定を確決	包せずに、	再度検索		現金単品売り 🗆				
画面を表	示します	•					メッセーシ PLU 🗆	L		
						ポイント対象にする	はい	L		
強制解除	С	X/日時	訂止 中止	伝票呼出	面切替	お通しとして使用する	いいえ	L		
					r(+++-)	単価0円での登録ができる	いいえ	L		
□ □ □ □ □	7	8	9	#/谷	し細の」	マイナス単価登録ができる	いいえ	L		
戻	Λ	5	6	[取引]	[音即9]	ハッシュ品目にする	いいえ			
	4		0			「戻」モードでの操作ができる	(at)			
	1	2	3	小	81	「登録」モードでの操作ができる	(t) 	ľ		
トップ				18	/28	消費税の課税方式	消費税3			
メニュー	0	00		現/	7 <u>9</u>	戻る	決定			

 ● 他に設定するスキャニング PLU がある場合は、⑧からの操作を繰返して 下さい。

● 繰返しての設定は 100 回までです。
 100 回を超える場合は⑪以降の操作を行った後に⑦からの操作を行って下さい。

① <終了>をタッチします。

2019年 9	明10日 (グ	() 15:46	000049	レット発行		担当 担当-A 【未開設				
			0001-	70			バッチメンテナンス設定			
部門の	01					Z#+=27°3-1*			前	
					0	名称			H	
		74+5	27*							
スキャナーでス くスキャニング 終了キー(こ スキャニングドP	R++ンするカ *]-ト*>+-(こ : 9-げすると * LUの設定*	>スキ+ニングンー :タッチして下 :全ての商品 を終了しま	ト`を入力 さい。 品の設定を す。	して :確定して						
強制解除	С	X/日時	訂正 中止	伝票呼出	面切替					
領収書	7	8	9	#/替	[締め]					
戻	4	5	6	[取弓]]	[音即9]				-	
モード 切替	1	2	3	小	#				次	
トップ メニュー	0	00	•	現/	預	終了	追加/訂正	削除		

12 <バッチメンテ起動>をタッチします。

2019年 9	3月10日(少	() 15:50	000050	レント発行	Ţ	_	担当	担当—A	-	[未開設
			P03		タブ1	タブ2	タブ3	タブ4	タブ5	
					PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050	
1.4%	チャッテキッフ起	スキャニング V定	7*		前	PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
2.5**	ゴメンテナンスフ・	0E 44.占検	<u> </u>		_	PLU0008	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLU0048
3.h*t	がが起動		J			PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
4.10	民る		No	靛	次	PLU0006	PLUO016	PLUOO26	PLU0036	PLUOO46
強制解除	С	X/日時	訂正中止	伝票呼出	面切替	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045
領収書	7	8	9	#/替	[締め]	PLU0004	PLUOO14	PLU0024	PLU0034	PLUOO44
展	4	5	6	[取弓]]	[87]	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
モード 切替	1	2	3	小	Ħ	PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
トップ メニュー	0	00		現	⁄預	PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLUOO41

③ くはい>をタッチします。

2019年 9	明10日(从	() 15:53	000050	しりト発行	Ţ		担当	担当—A		[未開設
			P03			タブ1	タブ2	タブ3	タブ4	タブ5
				PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLUOO4O	PLU0050		
	ん*ッチメンテ起動							PLU0029	PLU0039	PLUOO49
わ ゙ッチメンテァ	ひた行い	ますか?				PLU0008	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLUOO48
								PLU0027	PLU0037	PLU0047
	いいえ			はい		PLU0006	PLUO016	PLUOO26	PLU0036	PLU0046
強制解除	С	X/日時	訂正中止	伝票呼出	面切替	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045
領収書	7	8	9	#/替	[締め]	PLU0004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLUOO44
戻	4	5	6	〔取弓 〕	[音即9]	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
モード 切替	1	2	3	小 計		PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
トップ メニュー	0	00	•	現/預		PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

⑭ バッチメンテナンス 正常終了を確認し、<戻る>をタッチします。

2019年!	明10日(火	() 15:55	000051	レシート発行	ī	担当 担当-A 【未開設					
			P03			タブ1	タブ2	タブ3	タブ4	タブ5	
				PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050			
01 0001	PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049						
ハ゛ッチメンテラ	りス起動			正常終了		PLU0008	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLU0048	
						PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047	
	戻る					PLU0006	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLUOO46	
強制解除	С	X/日時	即正中止	伝票呼出	面切替	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045	
領収書	7	8	9	#/替	[締め]	PLU0004	PLUOO14	PLU0024	PLU0034	PLUOO44	
戻	4	5	6	[取弓]	[音即9]	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043	
モード 切替	1	2	3	小	it	PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042	
トップ メニュー	0	00		現	⁄預	PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041	

4.取引シンボル文字の設定

税テーブル1 ~ 税テーブル4 の取引シンボル文字を、以下の通り設定します。 (軽減税率対応のため、税テーブル3、税テーブル4の取引シンボル文字を、以下の 通り「※」に設定します)

テーブル	設定文字	備考
税テーブル 1	設定無し(空白)	
税テーブル 2	全角で「外」	
税テーブル 3	全角で「※」	軽減税率用税テーブル
税テーブル 4	全角で「※」	軽減税率用税テーブル

《操作手順》

① トップメニューでく設定>をタッチします。

2019年 6月14日(金) 15:04 000002	2 以下発行	担当しては	た開設:
	ネットレジ		
営業			
	開設してくたさい		
		答録	
		豆虾	
□ 🍼 点検		精算	
ジャーナル照会・印刷	マスター更新	トレーニング	
	保守	電道オフ	
		电/// /	

2019年	F 6月14日(金)	15:08 00000	2 レジート発行			担当		お開設
	_	_	彭	定	_	_		_
	担当Nc 「検索」). を入力し してくだ	てすい	7	8	9	検索	
	担当No.			4	5	6		
	氏名			1	2	3	歴史	
₽	音証番号			0	00	C	11世上	
	前ページ	ジ 次/	ページ				1/3	
	担当-A	担当一B	担当-C	Ť	1当-D	担当-E	担当-F	
	担当-6	担当一日	担当-I	担	ī吊-1	担当-K	担当-L	
	担当-M	担当-N	担当-0	担	ī当-P	担当-Q	担当-R	
						+	ャンセル	

③ <設定2>をタッチします。



④「3. その他」をタッチします。

2019年(5月20日 (オ	<) 15:52	000003	レシート発行	ī —	_		担当	担当—A		[未開設
			P02				タブ1	タブ2	タブ3	タブ4	タブ5
					0)	PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050
1 ====								PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
2 X-1	1.商品名 2 メールー						PLU0008	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLU0048
3.70	3.その他						PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
			Noŧ	諚	次		PLU0006	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLU0046
強制解除	c	X/日時	即正中山	伝票呼出 	面切替		PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045
領収書	7	8	9	#/替	[締め]		PLU0004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLU0044
戻	4	5	6	[取引]	[音即9]		PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
モード 切替	1	2	3	小計 			PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
トップ メニュー	0	00	•	預		PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041	

⑤ <次>をタッチして<7. 固定キャラクター> をタッチします。

2019年(5月20日(オ	<) 15;56	000003	レシート発行	ī		担当	担当—A		[未開設
			P02			タブ1	タブ2	タブ3	タブ4	タブ5
					0	PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050
	04F	その他	1		前	PLUOOO9	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
5.7-7	/"ルクプサバ					PLU0008	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLU0048
7.固定	7.固定キ+ラソター						PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
8.8/2	にボートヘッツ 戻る	-	No‡	諚	*	PLUOOOG	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLUOO46
強制解除 	С	X/日時	訂正中止	伝票呼出 	面切替	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045
領収書	7	8	9	#/替	[締め]	PLUOOO4	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLUOO44
戻	4	5	6	[取弓]	[部門]	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
モード 切替	1	2	3	小	:+	PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
トップ メニュー	0	00		現	⁄預	PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

⑥ 4 レコード目をタッチします。

2019年(;月20日 (オ	5) 16:02	000003 P02	レット発行	ī	担当 担当 固定#	≝-A +779-	[未開設]	固定キャラワター
		7.0	s Ale		0	1.¥0件/** 2.点名枚***		前	 1.¥@件/**
		.)1也			3.点 使用中 4. 外 外 5.# 非*			2.点名枚***
						6.\$*** 7. 戻 REG-			3.点 使用中
						8.Pnn点検精算 9.電卓練習MGR			4.外外
強制解除	С	X / 日時	訂正 中止	伝票呼出	面切替	10.合計			
領収書	7	8	9	#/替	[締め]	11.わ預り 12.お 約			J.# 9⊢^
 戻	4	5	6	〔取弓 〕	[音即]]	13.合計 14.トレーニング			6.\$***
モード 切替	1	2	3	小	計	15.値引			
トップ メニュー	0	00		現	⁄預	lb通信甲 戻る	No指定		

Γ

⑦ 文字入力モードになります。

2019年	6月15日(±) 21:1 漢a	2 0001 5	DO3 レシート	発行			ב ⊥ ×	-(1)		
_ 外	外 ()8		12							
0004-	-23 外	外									
中止	h	6	Þ	ŧ	(t	ta	ta	đ	か	ð	全文字 クリア
横倍		6	Þ	д	잔	(C	ち	L	巾	<u>ل</u> ا	一文字
英数 記号	۰	ą	91	む	ية.	ø	D.	す	<	õ	クリア
かな カナ	* •	れ	わ	め	~	ね	τ	t	け	え	法由
2071	-	3	を	ŧ	(Ŧ	Ø	ک	£	ij	お	决定
57F	無変換		スペ			単漢字 前候補	変換 次候補	変換	確定	÷	\rightarrow

⑧「 外※※」と文字入力をしく決定> をタッチする。

2019年 外	6月15日(· 外 (±) 21:1 漢đ]8	2 000 D	12	発行		-	د ت ×	.—(1)	-			201
0004-	-23 外	外											
中止	h	6	<i>t</i> 5	ŧ	(‡	tá.	ħ	đ	か	ð	全文字 クリア		ф.
横倍		IJ	Þ	Ъ	V	(2	ち	L	5	()	一文字		横
英数 記号	•	3	£	t	ð.	ka	5	ţ	<	ð	クリア		英語
かな カナ	• •	n	ゎ	め	~	ね	τ	ť	(†	ħ			か ⁷ カ:
	-	3	を	ŧ	(₹	Ø	٤	£	Ē	ä	决定	7	2.5
221	無変換		スペ			単漢字 前候補	変換 次候補	変換	確定	←	÷		

	Aa											
タ	外米 <u>米</u>											
	•		08	3			1	2				
2019年 6 320日(木) 15:19 000002 以外発行 メニュー(1)												
外	* <u>*</u> ()8	3	12								
0004-	-23 外>	**										
中止	ſ	J	ſ	1	+	-	±	×	÷	=	全文字 クリア	
横倍	¥	<	>	≦	N	00		്	ę	٠	一文字	
英数 記号	,	*	₹	°C	¥	\$	¢	£	%	#	クリア	
かな カナ	&	*	٥	ŝ	☆	*	0	•	۲	\$	(1 , -	
201 k	٠			Δ	•	V	•	*			决正	
- J J F			スペ							~	→	

■ポイント

Т

н

I

- <英語記号> をタッチするたびに「英語全角」→「英語半角」→「記号」と ・モードが切替わります。「記号」のモードで <シフト> キーをタッチすると「※」 が表示されます。



⑨ 4 レコード目が「内外※※」であることを確認し <戻る> をタッチします。

2019年 6	5月20日(オ	<) 16:21	000003	しいト発行	ī	担当 担当-A	[未開設]
			P02			固定‡+うり9-	
						1.¥0件/**	前
					0	2.点名枚***	
		その)他			3.点 使用中	
						4. 外※※	
						5.# 非*	
						6.\$***	
						7. 戻 REG-	
						8.Pnn点検精算	
			AT			9.電卓練習MGR	
強制解除	С	X/日時	日上 日上	伝票呼出	面切替	10.合計	
				# /**	[(注意)(力)]	11.お預り	
		8	9	#/ =	[\$#00]	12.お 釣	
戻	Δ	5	٦	[取引]	[部門]]	13.合計	
						14.トレーニング	
切替	1	2	3	小	#	15.値引	1
トップ		00		ŦB.	/稲	16通信中	
メニュー	0	00	•	192/	, lä	戻る No指定	

	固定キャラワター
1	.¥∂件 / **
2	.点名枚***
3	.点 使用中
4	. 外※※
5	.# 非*

5. 固定合計器キャラクター(文字)の設定

取引レシートや点検/精算レポートに印字される固定合計器の文字を、軽減税率対象 の分がどれになるか分かりやすくするため、以下の通り固定合計器の文字を設定 します。(青文字の通りに設定します)

No.	印字項目	設定されている文字	変更する(設定する)文字
1	税テーブル3の課税額	内税対象計 2	内税対象計※
2	税テーブル3の税額	内税 2	内税※
3	税テーブル 4 の課税額	外税対象額 2	外税対象額※
4	税テーブル 4 の税額	外税 2	外税額※

《操作手順》

① トップメニューでく設定>をタッチします。

2019年 6月14日(金)15:04 000002	2 レシート発行	超当	未開設:
	ネットレジ		
	日 開設してください		
📀 開設		登録	
🧭 点検	1	精算	
ジャーナル照会・印刷	マスター更新	トレーニング]
設定	保守	電源オフ	

2019年	F 6月14日(金)	15:08 00000	担当	「木	開調				
	担当Nc 「検索」).を入力し してくだ	てすい	7	8	9	検索		
	担当No.			4	5	6			
	氏名			1	2	3	Ttach		
Bi	音証番号			0 00 C			唯正		
	前ページ	ジ 次	ページ	1/					
	担当-A	担当-B	担当-C	担当-D		担当-E	担当-F		
	担当-G	担当一日	担当−I	担	13-1	担当一К	担当一		
	担当-M	担当-N	担当-0	<mark>当-0</mark> 担当-P		担当-Q	担当-R		

③ <設定2>をタッチします。



④「3. その他」をタッチします。

2019年 6月20日(木) 15:52	000003		担当	担当一月		[未開設		
	P02		タブ1	タブ2	タブ3	タブ4	タブ5	
			0	PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050
設定2	:		前	PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
1.1800-5				PLU0008	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLU0048
3.その他			•	PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
	Not	諚	次	PLU0006	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLU0046
	訂正中止	伝票呼出	面切替	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045
領収書 7 8	9	#/替	[締め]	PLU0004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLU0044
<u>展</u> 45	6	[取引]	[部門]	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
	3	小	it	PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
	•	現/	預	PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

⑤ <1. 固定合計器> をタッチします。

2019年 8	月20日(オ	<) 16:41	000004	レシート発行	_			担当	担当—A	_	[未開設]
			P02			タブ1	タブ2	タブ3	タブ4	タブ5	
					0	PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLUOO4O	PLU0050	
		その作	<u>b</u>			前	PLUOOO9	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLUOO49
1.固元 2.取5	E CARTAS I						PLU0008	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLUO048
3.レジ*	担当者					•	PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
4.答演	● 戻る		Noł	諚		次	PLU0006	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLU0046
強制解除	С	X/日時	訂正中止	伝票呼出	面	切替	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045
領収書	7	8	9	#/替	[綺]	秘)]	PLU0004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLU0044
戻	4	5	6	[取引]	[剖	ß『9]]	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
モード 切替							PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
トップ メニュー	0	00		現/	預		PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

- 2019年 6月20日(木) 16:50 46.外税免税額 P02 固定合計器 40.顧客ポイント 0 41.内税対象計 47.内税対象計2 その他 42.内税 43.内税免税額 44.外税対象額 48.内税2 45.外税額 46.外税免税額 49.内税免税額2 47.内税対象計2 48.内税2 強制解除 С X/日時 訂正 中止 伝票呼出 面切替 49.内税免税額2 50.外税対象額2 50.外税対象額2 領収書 8 #/替 [締め] 51.外税額2 52.外税免税額2 51.外税額2 [音閉門] 戻 [取引] 53.消費税合計 54.非課税合計 モード 切替 小計 52.外税免税額2 55.奉仕料 トッブ ×ニュ-00 現/預 No指定 戻る
- ⑥ <次>/<↓>をタッチして 47、48、50、51 の各レコードに、指定の文字を設定します。

各レコードをタッチすると文字入力モードになるので、指定の文字を設定します。 設定する文字は、以下の通りです。(青文字の通りに設定します)

レコード No.	印字項目	初期設定値	設定変更する文字
47	税テーブル 3 の課税額	内税対象計2	内税対象計※
48	税テーブル3の税額	内税2	内税※
50	税テーブル4の課税額	外税対象額2	外税対象額※
51	税テーブル4の税額	外税額2	外税額※

⑦ 47、48、50、51 の各レコードが、指定の文字を設定されていることを確認し
 <戻る> をタッチします。

2019年 6月20日(木) 17:07 000004 以小嶺行 PO2	担当担当-A (未開設) 固定合計器	46.外税免税額
0 その他	41.兩倍州 1/h 前 41.內税対象計 ▲ 42.內税 ▲	47.内税対象計※
	43.内税免税額 44.外税対象額 45.外税額	48.内税※
	46.外税免税額 47.内税対象計※ 48.内税※	
	49.内税免税額2 50.内税分税額8%	50.外税対象額※
	51.外税額※ 52.外税免税額2 53.消費税合計	51.外税額※
<u>たいで</u> 1 2 3 小計 <u>トップ</u> 0 00 ・ 現/預	54.非課税合計 55.奉仕料 戻る Nof指定	52.外税免税額2

6. 点検/精算レポート固定合計器印字制御の設定

初期状態の設定では点検/精算レポート印字において、税テーブル1と税テーブル2 の課税対象額、課税額しか印字しません。税テーブル3と税テーブル4の課税 対象額、税額も印字するように設定します。

《操作手順》

① トップメニューでく設定>をタッチします。

2019年 6月14日(金) 15:04 000002	2 い-F発行 ネット	レジ	担当	[未開設
	■ 開設して	ください		
📀 開設		<u>A</u>	登録	
✓ 点検		8	精算	
ジャーナル照会・印刷	マスター	-更新	トレーニング	
設定	保	守	電源オフ	

20194	⊨ 6月14日(金)	15:08 00000;	2 以-1 発行 設	定		担当	L未	開設
	担当Nc 「検索」).を入力し してくだ	て 「	7	8	9	検索	
	担当No.			4	5	6	and the second	
	氏名			1	2	3	西中	
B	音証番号			0	00	С	唯止	
	前ページ	ジ 次/	ページ				1/3	
	担当-A	担当−B	担当-C	担当一D		担当-E	担当-F	
	担当-6	担当一日	担当−I	担当-J		担当-K	担当-L	
	担当-M	担当−N	担当-0	ţĒ	ī当-P	担当−ℚ	担当-R	
						+	ャンセル	

③ <設定3>をタッチします。



④ <4.レジ機能の設定>をタッチします。

20194 6	948	金) 15:12	00000	2		_	相当	相對一會		- Lindson
			P03		タブ1	タブ2	タブ3	974	タブ5	
-					0	PLU0010	PLU0020	PLU0030	PL00040	PLU0050
		設定3	8		前	PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PL00049
1.商品 2.相当	設定 诸設定				-	PLU0008	PL00018	PL00028	PLU0838	PLU0049
3.24	<u>への</u> 解	2 Mar	\		-	PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
9.12.5	増相いりる	GE.	N	檔定	*	PLU0006	PLU0016	PLU0026	PLU0836	PLU0046
弦制制印刷	С	X/日時	訂正中止	伝察呼出	面切開	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0835	PLU0045
領収書	7	8	9	#/習	[締の]	PLUD004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLU0044
戻	4	5	6	(1891)	[各成門])	PLU0003	PL00013	PLU0023	PLU0033	PLUD043
モード切開	1	2	3	小	Ħ	PLU0002	PLU0012	P1.U0022	PLU0032	PLU0042
トップ	0	00		现	/11	PL.U0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

⑤ <1. 全体設定> をタッチします。

2019年 8	6月20日(オ	<) 17:23	000005	レッート発行	ř.			相当	担当—A		[未開設]
			P03			タブ1	タブ2	タブ3	タブ4	タブ5	
					0	PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050	
		しシ、機能の)設定		Ţ	前	PLUOOO9	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
1.全1 2.祝4	▲設定 ≌7−プル		J				PLU0008	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLUOO48
3.17						•	PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
4.雇用者	s ⁱ 戻る		Noŧ	諚	;	次	PLUOOOG	PLUO016	PLU0026	PLU0036	PLUOO46
強制解除 	С	X / 日時	訂正中止	伝票呼出	面切	暦	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045
領収書	7	8	9	#/替	[締0	Ø]	PLU0004	PLUO014	PLU0024	PLU0034	PLU0044
展	4	5	6	[取弓]	[部門	"]]	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
<u>モード</u> 1 2 3 小計							PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
トップ メニュー	0	00		現/	預		PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

⑥ <9. (922)固定合計器の印字 2> をタッチします。

2019年(5月20日(オ	、) 17:26	000005	レシト発行		担当 担当-A 【未開					
			P03			全体設定					
						3.(322)一連番号	0000000000 前				
					0	4.(422)年号,在高制限等	0000890000				
		レジ機能	の設定			5.(522)印字制御	0000000000				
						6.(622)強制操作,演算等	0000000000				
						7.(722)奉仕料計算	0001000000				
						8 (822)固定合計器の印字1	0421037240				
						9.(922)固定合計器の印字2	2730007700				
						11.(1122)7//面	1000000000				
						14.(1422)他国通貨	0020202020				
強制解除	С	X/日時	訂正 中止	伝票呼出	面切替	15.(1522)レポート印字1	0000000000				
						·16.(1622)レホ°−ト印字2	0000004003				
領収書	7	8	9	#/替	「締め」	17.(1722)レシートメッセーシ゛,日付・時刻	0040040001				
	Δ	E	6	(1021)	「名四月」	18.(1822)チェックトラッキング	0000000000				
		C	0			19.(1922)オータ*ー	0030002000 🖵				
モード 切替	1	2	3	小	i +	20.(2022)顧客管理	0300000000				
						21.(2122)ゲストレシートメッセージ	0000000000 🔭				
メニュー	0	00		現	⁄預	戻る No	指定				

⑦ 消費税3、4の課税対象額と税額を「印字」に設定し <決定> をタッチします。

2019年 6	;月20日(オ	<) 17:29	000005	レット発行	_	担当 担当-A	[未]	用設)
			P03			(922)固定合計器の印字2	2	
						肖費税1の課税対象額と税額	EDŻ	前
					0	肖費税1の免税金額	非印字	
		レジを機能	の設定			肖費税2の課税対象額と税額	印字	
						肖費税2の免税金額	非印字	
						肖費税3の課税対象額と税額	印字	
						肖費税3の免税金額	非印字	
						肖費税4の課税対象額と税額	ED13	
						肖費税4の免税金額	非印字	
						消費税の合計	印字	
強制解除	С	X/日時	司止 中止	伝票呼出	面切替	消費税の非課税合計	印字	
				# /**		奉仕料の合計	印字	
		8	9	#/智		在高申告の紙幣や硬貨の枚数	印字	
戻	Λ	7	6	[取引]	[部門]	期間集計の精算時のGT1	非印字	
						期間集計の精算時のGT2	非印字	•
	1	2	3	小	*	期間集計の精算時のGT3	邦印字	1
トップ		00		TE	/38	- 日計の精算時のGT1	非印字	×
メニュー	0	00	•	現/	門貝	戻る決	定	

(922)固定合計器の印字2		
消費税1の課税対象額と税額		印字
消費税1の免税金額	Ę	印字
消費税2の課税対象額と税額		印字
消費税2の免税金額	Ę	印字
消費税3の課税対象額と税額		印字
消費税3の免税金額	Ę	印字
消費税4の課税対象額と税額		印字
消費税4の免税金額	Ę	印字

7. ボトムメッセージの設定

《操作手順》

① トップメニューでく設定>をタッチします。



2019 ²	∓ 6月14日(金)	15:08 000002	2 レシート発行 設	定		担当	[未	閉設
	担当Nc).を入力し	て、「	7	8	9	検索	5
	□快采」 担当No.	してくだい		4	5	6	快杀	
	氏名			1	2	3	Tac	
ŀ	音証番号			0	00	C	馆正	
	前ページ	ジ 次/	ページ				1/3	
	担当-A	担当-B	担当-C	ţĒ	ē当−D	担当-E	担当-F	
	担当-6	担当十	担当-I	Ť⊑	lヨー]	担当-K	担当一	
	担当−M	担当−N	担当-0	Ť	∃当-P	担当-Q	担当-R	
						Ŧ	ャンセル	

③ <設定2>をタッチします。



④ <2.メッセーシ`> をタッチします。

2019年 8	6月20日(オ	⊼) 15;52	000003	い小発行	ī			担当	担当—A		[未開設
			P02				タブ1	タブ2	タブ3	タブ4	タブ5
						0	PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050
1 75	1.0	設定2			_	前	PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
2.וt	ロゼコ ージ [*]					•	PLU0008	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLU0048
3.70	3.その他							PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
			Noŧ	宦		次	PLU0006	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLU0046
強制解除	c	X/日時	即正中山	伝票呼出 	ta) ا	纫替	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045
領収書	7	8	9	#/替	[締	秘]	PLU0004	PLUO014	PLU0024	PLU0034	PLU0044
展						7月1	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
モード 切替							PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
トップ メニュー							PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

⑤ <2.>をタッチします。

2019年(6月21日 (金	≥) 9:18	000002	レット発行	Ĵ		担当 担当	≝-A	[未	開設]
			P02				#*ŀ4X	",t-?`		
-						_1				前
					0	2.				H
		メッセー	-9°			<u> </u>				
						4.				
						5.				
						6.				
強制解除	С	X/日時	訂正中止	伝票呼出	面切替					
領収書	7	8	9	#/替	[締め]					
戻	4	5	6	[取弓]	[部門]					
モード 切替	1	2	3	小	#					次
トップ メニュー	0	00		現	⁄預	戻る	5		No指定	

2019年 <u>注</u>)》	6月21日(※(よ軽	_{金) 9:4} 減税率 20	4 0000 <u>Z</u>	103 19-1 40	·発行 漢	あ		担当担	当-A	Ī	[未開設]		
0014-	0014-34 注)※(は軽減税率適用												
中止	h	<i>5</i>	Þ	₽	(‡	な	te	さ	か	あ	全文字 グリア		
横倍		6	Þ	み	잔	(2	ち	L	ŧ	6	一文字		
英数 記号	٥	3	4	Ł	Ś	ಹ	Ŋ	す	<	5	クリア		
かな カナ	* •	n	わ	Ø	~	ね	τ	ť	(†	ż			
2.71	-	3	を	ŧ	(₹	Ø	ځ	£	Ę	đ	决定		
571	無変換		スペ	ース		単漢字 前候補	変換 次候補	変換	確定	~	\rightarrow		

⑥「注)※は軽減税率適用」と入力しく決定>をタッチします。

⑦ 2 レコード目が「注)※は軽減税率適用」であることを確認し <戻る> をタッチ します。

2019年 6月21日(金) 担当 担当-A 9:55 000003 レント発行 ホットムメッセーシッ P02 ホットムメッセージ 1. 前 1. 0 2.注)※は軽減税率適用 . メッセージ゛ 3. 2.注)※は軽減税率適用 4. 3. 5. 6. 4. 5. С X/日時 訂正 中止 伝票呼出 面切替 強制解除 6. 領収書 8 9 #/替 [締め] 戻 4 5 6 [取引] [部門] モード 切替 小計 トップ 0 00 現/預 戻る No指定

8. 税テーブルの設定(当日)

各税テーブルの税率を以下の通りに設定し、2019年10月1日に変更する設定手順を ご案内いたします。

No.	税テーブル	税タイプ	税率	備考
1	税1テーブル	内税	10%	8%→10%に変更
2	税2テーブル	外税	10%	8%→10%に変更
3	税3テーブル	内税	8%	軽減税率設定済
4	税4テーブル	外税	8%	軽減税率設定済

① トップメニューでく設定>をタッチします。



2019	年 6月14日(金)	15:08 00000	2 レシート発行 言	设定		担当	[4	、開設
	担当No 「検索」	ɔ.を入力し してくだ	てすい	7	8	9	検索	
	担当No.			4	5	6	380792-77498	
	氏名			1	2	3	Tac	
[暗証番号			0	00	С	唯正	
	前ページ	ジ 次/	ページ				1/3	
	担当-A	担当-B	担当-C	担当一D		担当-E	担当-F	
	担当-6	担当一日	担当-1	担	13-1	担当一K	担当一	
	+DXZ M	扫当-N	担当-0	担	1当-P	担当-0	担当-R	
	103-11							

③ <設定3>をタッチします。



④ <4.レジ機能の設定>をタッチします。

2019年 8	6月14日(金	≩) 15 : 12	000002	レット発行	Ĵ.			担当	担当-A		[未開設
			P03			_	タブ1	タブ2	タブ3	タブ4	タブ5
						D	PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050
		設定3			前		PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
1.商品 2.担当	品設定 当者設定						PLU0008	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLU0048
3.各打	3.各+-への設定							PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
4.19	愧尼の設	E	Noŧ	諚	次		PLU0006	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLU0046
強制解除	С	X/日時	訂正 中止	伝票呼出	面切替	5	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045
領収書	7	8	9	#/替	[締め]	PLU0004	PLUO014	PLUOO24	PLU0034	PLUOO44
展 ■	展 4 5 6 📖						PLUOOO3	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
モード 切替							PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
トップ メニュー								PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

⑤ <2.税率テーブル>をタッチします。。

2019年(5月14日(金	≥) 15:16	000002	レント発行	ī		担当	担当-A	_	[未開設
			P03			タブ1	タブ2	タブ3	タブ4	タブ5
					0	PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050
	+	レジ機能の	設定		前	PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
1.宝1 2.税2	本設正 率テーブル					PLUODO8	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLU0048
3.7%			<u> </u>		•	PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLUO047
4.1893	s 戻る		No	諚	次	PLUODOG	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLUOO46
強制解除	С	X/日時	訂正中止	伝票呼出	面切替	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045
領収書	7	8	9	#/替	[締め]	PLU0004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLUOO44
戻	4	5	6	[取弓]	[87]	PLUODO3	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLUOO43
モード 切替	1	2	3	小	#	PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
トップ メニュー	0	00		現	/預	PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

⑥ [税テーブル 1] 1 0 <税率>をタッチする。

2019年 6月	月21日 (金	2) 11:40	000004	レシート発行		担当 担	1当-A	未開	設
			P03			税率	37-7°ル		
						税テーブル1			前
					0	税947°	内税		
		しジ酸能	の設定				外段	П	
						税率	1	10%	
						以而致又处止理	西掊五入	•	1
							切捨て		
							切上げ		
						税テーブル2			
						税947°	内税		
強制解除	С	X/日時	司止 中止	伝票呼出	面切替		外税		
AT ID at					「//女/小]	税率		8%	
□□□□	7	8	9	#/8		端数処理	四捨五入	-	
戻	Λ		6	〔取弓 〕	[部門]]		切捨て		
	4						切上げ		▼
切替	1	2	3	小	#	税テーブル3		_	5
トップ				IB	/28	税9/7°	内税		iK
メニュー	0	00	•	1兄/	1,ä	戻る	決定		

⑦ [税テーブル 2] 1 0 <税率>をタッチし<決定>をタッチする。

2019年 6	5月21日 (á	≩) 11:43	000004	レシート発行	ī —	担当書	四十月 日本	開設]		
			P03			税率テーブル				
						税テーブル1		前		
					0	税947°	内税 ■	H		
		しり 機能	の設定				外税 🗆			
						税率	10%			
						端数処理	四捨五入 ■			
							切捨て 口			
							切上げ ロ			
						税テーブル2				
			ATT			税917°	内税 🗆			
強制解除	С	X/日時	司止 中止	伝票呼出	面切替		小税			
金山の金				# /恭	۲£xt H	税率	10			
		8	9	#/ 8		3而安汉处5里	四掊五人			
戻	Δ	5	6	[取弓]	[部門]		切捨て 🗆			
			0				切上げ ロ	•		
切替	1	2	3	小	#	税テーブル3		、 _万		
トップ				ŦB	/ 昭	税9/7°	内税■	5		
メニュー	0	00	•	192/	. 13	戻る	決定			

9. ボトムメッセージを印字する設定(当日)

《操作手順》

① トップメニューでく設定>をタッチします。



2019 ²	∓ 6月14日(金)	15:08 000002	2 レシート発行 設	定		担当	[未	閉設
	担当Nc).を入力し	て、「	7	8	9	検索	5
	□快采」 担当No.	してくだい		4	5	6	快杀	
	氏名			1	2	3	Tac	
ŀ	音証番号			0	00	C	馆正	
	前ページ	ジ 次/	ページ				1/3	
	担当-A	担当-B	担当-C	ţĒ	ē当−D	担当-E	担当-F	
	担当-6	担当十	担当-I	Ť⊑	lヨー]	担当-K	担当一	
	担当−M	担当−N	担当-0	Ť	∃当-P	担当-Q	担当-R	
						Ŧ	ャンセル	

③ <設定3>をタッチします。



④ <4.レジ機能の設定>をタッチします。

2019年 6	914BK	金) 15:12	00000	2 de la Calificia		_	相当	相對一般		- Lindson
			P03			タブ1	タブ2	タブ3	タブ4	タブ5
-					0	PLU0010	PLU0020	PLU0030	PL00040	PLU0050
		設定3	8		前	PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PL00049
1.商品 2.相当	設定 诸設定				-	PLU0008	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLU0048
3.24	~//)194 	2	-		-	PLU0007	PLU0017	PL.U0027	PLU0037	PLU0047
4.1.7.4	増配の書	GE.	No	指定	*	PLU0006	PLU0016	PLU0026	PLU0836	PLU0046
弦制编辑	С	X/日時	訂正 中止	伝察呼出	面切替	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0835	PLU0045
領収書	7	8	9	#/習	【締め】	PLU0004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLU0044
R	4	5	6	(1891)	[名成門]]	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLUD043
モード	1	2	3	小	#	PLU0002	PLU0012	P1.U0022	PLU0032	PLU0042
トッフ	0	00		现	/11	PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

⑤ <1. 全体設定> をタッチします。

2019年 6月20日(木) 17:23 000005 以小発行							担当 担当-A				[未開設]
P03							タブ1	タブ2	タブ3	タブ4	タブ5
			0	PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLUOO40	PLU0050			
レジ機能の設定						J	PLUOOO9	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
1.主体設定 2.祝率アーノ゙ル							PLUCOOS	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLUOO48
3.1/21							PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLUO047
4.顧客 戻る Not皆定					<i>"</i>	2	PLUOOOG	PLUO016	PLU0026	PLU0036	PLUOO46
強制解除	С	X/日時	訂正中止	伝票呼出 面切替		ŧ	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045
領収書	7	8	9	#/替	′替 [締め]		PLU0004	PLUOO14	PLU0024	PLU0034	PLU0044
展	医 4 5 6 [取引] [[部門]	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
モード 切替	1	2	3	小計			PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
トップ メニュー	0	00		現/預			PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

⑥ <17. (1722)レシートメッセージ,日付・時刻> をタッチします。

2019年 6	;月20日(オ	<) 17:26	000005	レシート発行		担当 担当-A	[未開設]		
P03						全体設定			
					3.(322)一連番号	0000000000 前			
					4.(422)年号,在高制限等	0000890000			
レジ・機能の設定						5.(522)印字制御	000000000		
						6.(622)強制操作,演算等	000000000		
						7.(722)奉仕料計算	0001000000		
						8.(822)固定合計器の印字1	0421037240		
						9.(922)固定合計器の印字2	2730007700		
						11.(1122)タッチ面	100000000		
						14.(1422)他国通貨	0020202020		
強制解除	С	X/日時	訂正中止	伝票呼出	面切替	15.(1522)レポート印字1	000000000		
						16 (1622) #°-KED字2	0000004003		
領収書	7	8	9	#/替	「締め」	17.(1722)レシートメッセーシ、,日付・時、	J 0040040001		
		E	C	110211	[86][9]]	10.(1022)/1971-79497	000000000		
		C	0			19.(1922)オータッー	0030002000		
モード 切替	1	2	3	小	計	20.(2022)顧客管理	030000000		
						21.(2122)ケッストレシートメッセーシッ	000000000		
×==-	0	00		現/	/預	戻る N	lo指定		

⑦ <次>をタッチして<レシートにボトムメッセージ>を「印字」に設定し<決定>を タッチします。

2019年(6月21日(金	金) 10:24	000004	レジート発行	ī	担当 担当-A	[未開設]		
P03						(1722)レシートメッセーシ゛,日付	·時刻		
							合計値 🗆 前		
0						音叩りのX/Zに音叩り別客数	非印字		
		レジを機能	の設定			音叩りのX/Zに音叩り別値引き金額	非印字 📥		
						レシートを部門分(ナ印字する	いいえ		
						レジート(こ日付・曜日	印字		
						電子ジャーナレに日付・曜日	印字		
						しシート・電子シ キーナルに一連番号	印字		
						レシート(こ時刻)	印字		
			AT	-	-	電子ジャーナル(こ時刻)	印字		
強制解除	С	X/日時	中止	伝票呼出	面切替	しシートの同一商品を集計する	いいえ	レジートのロコンメッセージン	面像√┉⊅→ジ□
領収ま	_			# /愁	「縮め1	レシートのロコッメッセーシッ 運	j像メッセージ□		
		8	9		L00000	ک	[字メッセーシ゛■		文字メ┉ヤージ
戻	4	5	6	[取引]	[音][1]	レジート(こコマージャルメッセージ)*	非叩字		~1///
<u>т</u> – К	_					レジート(こ木**トムメッセージ*		レジート(こうマージャルメッセージ)	非白豆
切替	1	2	3	小	1 1	電子ソ +-7ルかル時, パラ-ムを鳴らす	(よい) 次		
トップ	0	00		現	/預	電ナソ +-7ル残りパラ-400行数	400	レジート(こホ*トムメッセージ*	EDI
	0	00				戻る	決定		1.3

10.お客様へのご説明事項

点検、精算レポートの固定合計器に、軽減税率対象の税テーブル 3(内税:8%)、税テーブル 4 (外税:8%)の税対象額、税額が印字されるようになることを、お客様へご説明願います。

