

消費税 10%税率対応

設定手順書

TK-2600 / NK2000

2019 年 9 月

カシオ計算機株式会社

改定税率の事前予約

1. 予約日と予約税率を設定する

① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



② 以下の操作をします。

1 1 1 0 0 **小計**

● 「税変更日」と表示します。

③ 改定年月日を入力して、「現/預」を押します。

西暦年の下 2 桁、月 2 桁、日 2 桁を入力します。

2019 年 10 月 1 日の場合

1 9 1 0 0 1 **現/預**

● 設定内容をレシートに印字します。

④ 予約税率を入力して、「現/預」を押します。

10%の場合

1 0 **現/預**

● 設定内容をレシートに印字します。

⑤ 「小計」を押します。

小計

改定税率当日の作業

1. 課税方式（部門、各 PLU）を設定する

- ⑥ 画面表示が「PGM1」になっていることを確認します。
- ⑦ 課税方式を設定して、最後に「小計」を押します。

課税方式対応キー	税 1	内税	税テーブル 1	入金 CAL
		外税	税テーブル 2	出金
	非課税			非課税

部門設定の場合

課税方式対応キー 部門キー

設定が全て終了したら、最後に「小計」を押します。

【設定例】 下記を設定します。

非課税設定： 部門 1、2

税 1 外税設定： 部門 3

#/替 + 1 - 2 出金 × 3 小計

PLU 設定の場合

課税方式対応キー PLU 番号 PLU

設定が全て終了したら、最後に「小計」を押します。

【設定例】 下記を設定します。

非課税設定： 部門 1、2、PLU30～39

税 1 外税設定： 部門 3、PLU40～49

税 1 内税設定： 部門 4、PLU1～9

非課税 + 1 - 2 **3 0** PLU ~ PLU を 9 回押す

出金 × 3 **4 0** PLU ~ PLU を 9 回押す

入金 CAL ÷ 4 **1** PLU ~ PLU を 8 回押す

小計

フラット PLU 設定の場合

課税方式対応キー フラット PLU

設定が全て終了したら、最後に「小計」を押します。

【設定例】 下記を設定します。

税 1 外税設定： フラット PLU10

出金 **フラット PLU
10** 小計

スキャンング PLU 設定の場合

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

3 小計 **3** **6** **6** 小計

- ③ 以下の操作をします。

(商品のバーコードをスキャン) **設定数値を入力** 現/預

課税方式		設定数値	備考
税 1	内税	0	
	外税	1	
非課税		5	設定数値は 5 です

設定が全て終了したら、最後に「小計」を押します。

【設定例】

税 1 外税設定： 商品[A]、商品[B]

(商品[A]のバーコードをスキャン) **1** 現/預 (商品[B]のバーコードをスキャン) **1** 現/預

小計

2. 税額 1 円未満の端数処理

① 以下の操作をします。

3 **小計** **2** **2** **6** **小計**

● 「0226」と表示します。

② 端数処理を設定して、「現/預」、「小計」を押します。

A **B** **0** **0** **現/預** **小計**

A	税 1 / 内税の端数処理	円未満四捨五入： 0
B	税 1 / 外税の端数処理	円未切り捨て： 1 円未切り上げ： 2

3. 部門キーに単価を設定する

① 以下の操作をします。

1 小計

● 「PGM1」と表示します。

② 部門キーに単価を設定して、最後に「小計」を押します。

部門 1～5 の場合

単価 部門キー

部門 6～10 の場合

担当者/
部門シフト 単価 部門キー

【参考例】 下記を設定します。

部門 1 : ¥800

部門 2 : ¥350

部門 3 : ¥200

部門 4 : ¥800

8 0 0 + 1 3 5 0 - 2 2 0 0
× 3 8 0 0 ÷ 4 小計

4. PLU に単価を設定する

PLU 設定の場合

- ① 画面表示が「PGM1」になっていることを確認します。
- ② PLU キーに単価を設定して、最後に「小計」を押します。

PLU 番号 PLU 単価 現/預

【参考例】 下記を設定します。

PLU 番号 1 : ￥200

PLU 番号 2 : ￥1,200

PLU 番号 111 : ￥480

PLU 番号 112 : ￥880

PLU 番号 200 : ￥150

1 PLU 2 0 0 現/預 1 2 0 0 現/預
 1 1 1 PLU 4 8 0 現/預 8 8 0 現/預
 2 0 0 PLU 1 5 0 現/預
 小計

フラット PLU 設定の場合

課税方式対応キー フラット PLU

設定が全て終了したら、最後に「小計」を押します。

【設定例】 下記を設定します。

フラット PLU10 : ￥1,000

1 0 0 0 フラット PLU 10 小計

3. スキャンング PLU に単価を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

1

- ③ 以下の操作をします。

(商品のバーコードをスキャン)

設定が全て終了したら、最後に「小計」を押します。

【設定例】

商品[A]を 100 円に、商品[B]を 200 円に設定する。

(商品[A]のバーコードをスキャン) **1** **0** **0**

(商品[B]のバーコードをスキャン) **2** **0** **0**

最終ページです。